

ABUS Z-Wave Veiligheidsset Bescherming tegen brandschade

Art.-Nr. SHGW10420

Seite 1 von 3



De plus in veiligheid

Bescherm uzelf effectief tegen brandschade in meerdere ruimtes met deze set. Als er brand wordt gedetecteerd, geeft de rookmelder alarm en ontvangt u een bericht op mobiele apparaten. U kunt de set uitbreiden met Z-Wave-producten van ABUS en andere fabrikanten, bijvoorbeeld met behulp van lampen als extra alarmapparatuur.

Krijg twee waarschuwingen als er een rookmelder wordt geactiveerd: met de sounder en een bericht naar uw smartphone

Als er een gevaarlijk rookniveau wordt gedetecteerd, klinken de rookmelder en Gateway een luid alarm. U kunt op de juiste manier reageren, zelfs buitenshuis, omdat het alarm naar uw mobiele apparaat wordt verzonden door een push-bericht naar uw smartphone te sturen.

Krijg meer uit je Aangesloten huis en breid deze set uit met:

- andere gevarenalarmen zoals de ABUS Z-Wave waterlekdetector
- een extra akoestisch alarm met de ABUS Z-Wave sirene
- een deurslotaandrijving voor uw voordeur met de ABUS HomeTec Pro Z-Wave
- een verwarmingsregeling met Z-Wave-thermostaten
- de rolluikbesturing met Z-Wave-schakelmodules

In totaal kunt u tot 120 draadloze Z-Wave-componenten aan het systeem toevoegen en tot 60 scènes maken (Als - Dan - Wanneer).

ABUS Z-Wave Veiligheidsset Bescherming tegen brandschade

Art.-Nr. SHGW10420

Seite 2 von 3

Technologieën

- Compacte slimme Smart Home besturingseenheid in Family-Home-design met Z-Wave radiostandaard
- compatibel met het ABUS Smartvest draadloze alarmsysteem
- uitgebreide configuratiemogelijkheden voor maximaal 60 scènes (als - dan - wanneer)
- Waarschuwt betrouwbaar voor levensgevaarlijke rookontwikkeling en verlaat alarm
- Compacte design bij gelijkblijvende functionaliteit
- Weinig onderhoud nodig dankzij 5 jaar batterijlevensduur – waarschuwt als batterij bijna op is
- Aanbevolen toepassingslocaties: slaapkamer, woonkamer, kinderkamer en gangen
- Met de app kan snel worden vastgesteld waar de brand is uitgebroken
- uitbreidbaar tot maximaal 120 Z-Wave radio-componenten
- Mobiele toegang vanaf elke locatie via de gratis app ABUS Z-Wave ONE

Technische gegevens - ABUS Z-Wave Gateway

Aantal componenten	120
Aantal gebeurtenissen	1.000
Aantal gebruikers	15
Aantal ruimten / groepen	40
Aantal scènes	60
Afmetingen	(B x L x H) 96 x 21 x 96 mm
Alarmering	Push notificatie / Akoestisch waarschuwingssignaal
Behuizingmateriaal	Plastic
Brutogewicht	0,38 kg
Codering	AES128, SFTP, HTTPS
Compatibel met	Z-Wave-apparaten (EU-frequentie: 868,42MHz)
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Ja
Display	LED
Gebruikersniveaus	3
Gelijktijdige netwerktoegang	10
Kleur	Wit
Kleur verlichting	Blauw / Geel / Rood
Luidspreker	Ja
Max. bedrijfstemperatuur	50 °C
Max. luchtvochtigheid	80 %
Min. bedrijfstemperatuur	0 °C
Min. luchtvochtigheid	20
Nettogewicht	0,233 kg
Netwerkaansluiting	RJ-45 connector (10/100 Mbps)
Noodstroomvoorziening	Nee

ABUS Z-Wave Veiligheidsset Bescherming tegen brandschade

Art.-Nr. SHGW10420

Seite 3 von 3

Technische gegevens - ABUS Z-Wave Gateway

Radio-modulatie	Z-Wave Plus (S2) / FSK (BFSK / GFSK)
Radiofrequentie	868,42 MHz
Software	App: ABUS Z-Wave One (Android / iOS)
Voedingsspanning DC	5 V
Zendbereik	(Afhankelijk van de installatie) 20 - 100 m
Zendvermogen	4,5 dBm
EAN	4003318841453

Technische gegevens - ABUS Z-Wave rookmelder

Afmetingen	(Ø x H) 60 x 49 mm
Alarmering	Akoestisch waarschuwingssignaal
Batterij - batterijbedrijf	Ja
Batterij - hoeveelheid	1
Batterij - maximale levensduur van de batterij	5 jaren
Batterij - type	CR123A (3V)
Behuizingmateriaal	Plastic
Brutogewicht	0,239 kg
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Nee
Detectiemethode	Foto-elektrische reflectie
Display	LED
Geluidsdruk	85 dB
Kleur	Wit
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. luchtvochtigheid	95 %
Min. bedrijfstemperatuur	0 °C
Min. luchtvochtigheid	10
Muteschakeling alarm	10 min
Nettogewicht	0,066 kg
Radio-modulatie	Z-Wave Plus (S2) / FSK (BFSK / GFSK)
Radiofrequentie	868,42 MHz
Sabotagebescherming	Nee
Sensortype	Fotodiode
Stroomopname	90 mA
Stroomopname stand-by	0,01 mA
Toepassingsgebieden	Binnen
Zendbereik	(Afhankelijk van de installatie) 20 - 100 m
Zendvermogen	4,5 dBm
EAN	4003318841507