



## Vielseitig System & Automationen steuern

Aktivieren, intern aktivieren oder deaktivieren: Mit dem Nexello Bedienteil steuern Sie viele Funktionen und angebundene Komponenten Ihres Nexello Sicherheitssystems.

DER GROSSE VORTEIL: Die Hotkey-Funktion des Bedienteils vereinfacht Ihren Alltag erheblich. Denn damit steuern Sie beim Gehen bzw. nach Hause kommen ganz praktisch Beleuchtung, Heizung und Co.

Sollen die Hotkeys andere Automationen anstoßen? Die Wunsch-Konfiguration erfolgt per Nexello-App durch einen ABUS Fachpartner.

Dank der 2-Wege-Kommunikation zur Nexello-Zentrale erhalten Sie auf verschiedene Aktionen ihrerseits direkt und klare Rückmeldung am Bedienteil, per LEDs und/oder Lautsprecher, z. B. dass die Ausgangsverzögerung anläuft. Anliegende Störungen (Batterie, Zwangsläufigkeit, Empfang) sind durch 3 LEDs schnell verifizierbar. Das Bedienteil wacht bei Annäherung (kleiner 20 cm) automatisch auf.

100 % kabellos und im Nexello-Family-Design ist das formschöne Bedienteil per Halterung inkl. Schraubensatz an Wänden frei platzierbar. Es verfügt über einen Deckelkontakt als Sabotageschutz. Einen bevorstehenden Batteriewechsel zeigt es rechtzeitig an, per Push-Nachricht auf die Nexello-App.

Firmware-Updates sind mit Ihrer Zustimmung bequem Over-the-Air (OTA) durch einen ABUS Fachpartner aufzuspielen. Der Z-Wave Plus-Funk zur Nexello-Zentrale ist AES-128-Bit-verschlüsselt.

## Technologien

- 100 % kabelloses Bedienteil für Innenräume mit 2-Wege-Kommunikation zum Steuern Ihres Nexello Sicherheitssystems (Aktivierung, interne Aktivierung, Deaktivierung, Panikalarm)
- DER GROSSE VORTEIL: Die Hotkey-Funktion des Bedienteils vereinfacht Ihren Alltag, z. B. durch das Steuern von

# Nexello Bedienteil

Art.-Nr. PLBE10000

Seite 2 von 2

Beleuchtung, Heizung und Co.

- Sie erhalten direkt Rückmeldung per LEDs und/oder Lautsprecher auf verschiedene Aktionen, z. B. nach dem Aktivieren des Systems
- Störungen (Batterie, Zwangsläufigkeit, Empfang) durch 3 LEDs schnell verifizierbar
- Bedienteil wacht bei Annäherung (kleiner 20 cm) automatisch auf
- An Wänden leicht installierbar, inkl. Halterung
- Einstellungen konfigurierbar per Nexello-App und Browser durch ABUS Fachpartner
- Sabotageschutz, Push-Nachricht z. B. bei niedriger Batterie
- Updates Over-the-Air (OTA) mit Ihrer Zustimmung, AES-128-Bit-verschlüsselt, Z-Wave Plus-kompatibel

## Technische Daten - Nexello Bedienteil

Abmessungen	84x27x140 mm
Anzeige	LED
Batterie - Batteriebetrieb	Ja
Batterie - Menge	2
Batterie - Typ	CR123
Batterie - max. Batterielebensdauer	1 Jahr(e)
Einsatzbereiche	Innen
Farbe	Weiß
Funk-Modulation	Z-Wave Plus (S2) / FSK (BFSK / GFSK)
Funkfrequenz	868,4 MHz
Funkreichweite	(Je nach Installation) 40 m
Gehäusematerial	Kunststoff
Sabotageschutz	Ja
Sendeleistung	<5 dBm