

ABUS Z-Wave Sicherheits-Set Schutz vor Brandschäden

Art.-Nr. SHGW10420

Seite 1 von 3



DAS PLUS AN SICHERHEIT GEGEN BRAND

Schütze dich mit diesem Set effektiv vor Brandschäden in mehreren Räumen.

Wird ein Brand festgestellt, schlägt der Rauchmelder Alarm und du erhältst eine Nachricht auf mobile Endgeräte. Du kannst das Set mit Z-Wave Produkten von ABUS und anderen Herstellern erweitern und so beispielsweise Lampen als zusätzliche Alarmgeber nutzen.

Warnt bei einem Rauchalarm doppelt: über Sirene und Nachricht auf das Smartphone
Rauchmelder und Gateway geben im Fall von gefährlicher Rauchentwicklung einen lauten Alarmton ab. Auch unterwegs kann optimal reagiert werden: denn der Alarm wird auf mobile Endgeräte übertragen - als Push-Nachricht auf das Smartphone.

Hole mehr raus aus deinem Connected Home und erweitere dieses Set um:

- weitere Gefahrenmelder wie den ABUS Z-Wave Wassermelder
- einen zusätzlichen akustischen Alarm mit der ABUS Z-Wave Sirene
- einen Türschlossantrieb für deine Haustür mit dem ABUS HomeTec Pro Z-Wave
- eine Heizungssteuerung mit Z-Wave Thermostaten
- die Rollladensteuerung mit Z-Wave Schaltmodulen

Insgesamt kannst du bis zu 120 Z-Wave Funk-Komponenten in das System integrieren und bis zu 60 Szenen (Wenn - Dann - Wann) anlegen.

Technologien

- Kompakte Smart-Home Steuerzentrale im Family-Home-Design mit Z-Wave Funkstandard
- Kompatibel zur ABUS Smartvest Funk-Alarmanlage
- Umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten für bis zu 60 Szenen (Wenn- Dann - Wann)
- Warnt zuverlässig vor lebensgefährlicher Rauchentwicklung und schlägt Alarm
- kompaktes Design ohne Abstriche in der Funktion
- Geringer Wartungsaufwand durch 5 Jahre Batterielevensdauer - warnt bei schwacher Batterie
- Empfohlene Einsatzorte: Schlafräume, Wohnräume, Kinderzimmer und Flure
- Über die App ist eine schnelle und genaue Brandortzuordnung möglich
- erweiterbar auf bis zu 120 Z-Wave Funk-Komponenten
- Mobiler Zugriff von überall per Gratis-App ABUS Z-Wave ONE (iOS, Android)

ABUS Z-Wave Sicherheits-Set Schutz vor Brandschäden

Art.-Nr. SHGW10420

Seite 2 von 3

Technische Daten - ABUS Z-Wave Sicherheits-Set Schutz vor Brandschäden

| | |
|-------------------------------|------|
| PSTI Konformität erforderlich | Ja |
| PSTI Konformität gegeben | Nein |

Technische Daten - ABUS Z-Wave Gateway

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Abmessungen | (B x L x H) 96 x 21 x 96 mm |
| Alarmierung | Push-Benachrichtigung / Akustisches Warnsignal |
| Anzahl Benutzer | 15 |
| Anzahl Ereignisse | 1.000 |
| Anzahl Komponenten | 120 |
| Anzahl Räume / Gruppen | 40 |
| Anzahl Szenen | 60 |
| Anzeige | LED |
| Benutzerstufen | 3 |
| Bruttogewicht | 0,38 kg |
| Farbe | weiß |
| Funk-Modulation | Z-Wave Plus (S2) / FSK (BFSK / GFSK) |
| Funkfrequenz | 868,42 MHz |
| Funkreichweite | (Je nach Installation) 20 - 100 m |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gleichzeitiger Netzwerkzugriff | 10 |
| Kompatibel zu | Z-Wave Komponenten (EU-Frequenz: 868,42MHz) |
| Kompatibel zu Secvest | Nein |
| Kompatibel zu Smartvest | Ja |
| Lautsprecher | Ja |
| Leuchtfarbe | Blau / Gelb / Rot |
| Max. Betriebstemperatur | 50 °C |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 80 % |
| Min. Betriebstemperatur | 0 °C |
| Min. Luftfeuchtigkeit | 20 |
| Nettogewicht | 0,233 kg |
| Netzwerkanschluss | RJ-45 Buchse (10/100 Mbit/s) |
| Notstromversorgung | Nein |
| Sendeleistung | 4,5 dBm |
| Software | App: ABUS Z-Wave One (Android / iOS) |
| Spannungsversorgung DC | 5 V |
| Verschlüsselung | AES128, SFTP, HTTPS |
| EAN | 4003318841453 |

ABUS Z-Wave Sicherheits-Set Schutz vor Brandschäden

Art.-Nr. SHGW10420

Seite 3 von 3

Technische Daten - ABUS Z-Wave Rauchmelder

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Abmessungen | (Ø x H) 60 x 49 mm |
| Alarmierung | Akustisches Warnsignal |
| Alarmstummuschaltung | 10 min |
| Anzeige | LED |
| Batterie - Batteriebetrieb | Ja |
| Batterie - Menge | 1 |
| Batterie - Typ | CR123A (3V) |
| Batterie - max. Batterielebensdauer | 5 Jahr(e) |
| Batterieart | Auswechselbar |
| Bruttogewicht | 0,239 kg |
| Detektionsverfahren | Fotoelektrische Reflexion |
| Einsatzbereiche | Innen |
| Einsatzzweck | Rauchwarnmelder |
| Farbe | weiß |
| Funk-Modulation | Z-Wave Plus (S2) / FSK (BFSK / GFSK) |
| Funkfrequenz | 868,42 MHz |
| Funkreichweite | (Je nach Installation) 20 - 100 m |
| Funktionen | Einbindbar in Z-Wave Systeme |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Kompatibel zu Secvest | Nein |
| Kompatibel zu Smartvest | Nein |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 95 % |
| Min. Betriebstemperatur | 0 °C |
| Min. Luftfeuchtigkeit | 10 |
| Nettogewicht | 0,066 kg |
| PSTI Konformität erforderlich | Ja |
| PSTI Konformität gegeben | Nein |
| Sabotageschutz | Nein |
| Schalldruck | 85 dB |
| Sendeleistung | 4,5 dBm |
| Sensortyp | Photodiode |
| Stromaufnahme | 90 mA |
| Stromaufnahme Standby | 0,01 mA |
| EAN | 4003318841507 |