

# Extension filaire 8 zones

Art.-Nr. AZ5225

Seite 1 von 1



L'extension de couverture radio à 8 zones AZ5225 est disponible comme module d'extension pour la centrale Terxon L. Ce module vous permet d'étendre la portée de votre installation anti-effraction jusqu'à 8 zones alarmes raccordées par fil. Les 8 zones d'extension filaire sont reliées avec la platine principale de la centrale Terxon L par un câblage de bus. Vous pouvez raccorder jusqu'à 32 modules d'extension (en mode radio ou en mode filaire) à votre centrale d'alarme existante. La configuration de la centrale Terxon L peut donc être accrue à 264 zones. Les zones d'alarme supplémentaires sont programmables au choix et bénéficient d'une surveillance antisabotage. Le type de câblage - NC ou DEOL - est laissé à votre choix, il convient toutefois qu'il soit le même pour toutes les zones. Vous pouvez accéder aux zones des modules d'extension au moyen d'un pont enfichable.

## Technologies

- 8 zones programmables
- Surveillance anti-sabotage
- Raccordement aisé grâce au bus 4-brins
- Tension / puissance: 12 V c.c. / max. 30 mA

## Caractéristiques techniques - Extension filaire 8 zones

Alimentation électrique CC	12 V
Consommation électrique	66 W
Contrôle de tension	Non
Lignes de sabotage	8
Raccordements	Bus 4 fils