
Sofort-Alarm im Notfall, unabhängig von Smartphone oder Fernbedienung

Funk-Bedienteil als Schaltzentrale

Um die Alarmanlage zu bedienen, müssen Sie nicht zur Alarmzentrale gehen. Alle Funktionen steuern Sie einfach und bequem am Bedienteil (Wandpanel) im Wohn- oder Eingangsbereich.

Im Alltag: einfach sicher bedienen

Zum Scharf-/Unscharf-Schalten geben Sie nur den PIN-Code ein und drücken die richtige Taste. Mit der nötigen Zeitverzögerung können Sie dann das Haus verlassen oder betreten, ohne einen Fehlalarm auszulösen.

Im Notfall: Sofort-Alarm

Wenn es mal schnell gehen muss und Sie weder Smartphone noch Fernbedienung zur Hand haben: das Bedienteil ist Ihre Notrufsäule! Einfach per zuvor eingestelltem Bedrohungscode einen Alarm (laut oder still) auslösen. Das Bedienteil hat eine eigene Sirene, die sich auf Wunsch dann auch lautstark meldet.

Statusanzeige: klar und verständlich

Mit einem Blick auf die farbige LED-Anzeige sehen Sie sofort, ob die Alarmanlage aktiviert oder deaktiviert ist, oder ob es eine Systemmeldung gibt.

Im Wohnraum: elegant und dezent

Das Bedienteil mit hinterleuchtetem Touch-Tastenfeld passt sich unauffällig in Ihr Zuhause ein. Die Beleuchtung schaltet sich im Ruhezustand ab.

Installation und Wartung von Fachleuten

Ihr Fachhändler installiert das batteriebetriebene Gerät ohne dafür Kabel verlegen zu müssen.

Technologien

- Bedienteil zum Scharf / Unscharf schalten und zur Statusanzeige der Comfion Alarmanlage
- Einfaches Scharf-, Unscharf- und Teilscharf-Schalten per Zifferncode beim Kommen und Gehen; Schalten von Teilbereichen (wie Homeoffice, Einliegerwohnung, Garage) separat vom eigentlichen Wohnraum / Haupthaus
- Touch-Bedienoberfläche mit hinterleuchteten Tasten: Gerät mit Tastenfeld-Beleuchtung aktiviert sich beim Herantreten (Näherungssensor), die Hintergrund-Beleuchtung passt sich dynamisch an die Lichtsituation an (Licht-/Helligkeitssensor)
- Panik- oder Überfall-Alarm: Auslösen eines Sofort-Alarms mit einem eingestellten Bedrohungscode
- Anzeige des Systemstatus, übersichtlich und leicht verständlich über farbige Status-LEDs mit sprechenden Symbolen (scharf / unscharf / teilscharf / Wartung), auch Störungen werden angezeigt
- Einfache Installation und flexible Montage überall im Gebäude ohne besondere bauliche Maßnahmen

Comfion Funk-Bedienteil

Art.-Nr. FUBE80000

Seite 2 von 3

- Sichere Funkverbindung zwischen Comfion Alarmzentrale und Bedienteil, mit hoher Reichweite bis zu 1.000 m (Freifeld) und hohem Manipulations-/Datenschutz wie im Online-Banking (AES128-Verschlüsselung)
- Wartungsfreundliche Funk-Komponente, Batterielebensdauer bis zu 2 Jahre
- Sabotageschutz: Sofort-Alarm beim Versuch, das Gerät zu öffnen oder abzumontieren
- Sehr sicher und zuverlässig durch EN50131 Grad 2 Zertifizierung

Technische Daten - Comfion Funk-Bedienteil

Abmessungen	93 x 95 x 29 mm
Akkutyp	AA (LR6) Alkaline Battery 1.5V
Anzahl Räume / Gruppen	40
Anzeige	Status LED, Touch-Bedienfeld
Artikelgewicht	0.21 kg
Batterie - Batteriebetrieb	Ja
Batterie - Menge	3
Batterie - max. Batterielebensdauer	2 Jahr(e)
Bedienung	Touchpanel
Breite	95 mm
Bruttogewicht	0.21 kg
EN	Grad 2
Facettenfarbe	weiß
Funkfrequenz	868 MHz
Funkleistung	25 mW
Gehäusematerial	Kunststoff
Höhe	95 mm
Kompatibel zu	Comfion
LED Anzeige	Ja
Lesertyp	Zugangscode 4-stellig (10.000)
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	85 %
Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	1,000 m
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	1,000 m
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Modulation	2FSK
Montageart	Aufbau
Neu	Nein
Produktgruppe	Bedienung

Comfion Funk-Bedienteil



Security Tech Germany

Art.-Nr. FUBE80000

Seite 3 von 3

Technische Daten - Comfion Funk-Bedienteil

Sabotageüberwachung	Ja
Sicherheitsgrad	2
Spannungsüberwachung	Ja
Technik	Elektronik
Tiefe	29 mm
Umweltklasse	II
VdS Klasse	ohne
WEEE-Gruppe	09
Zertifizierungen	EN 50131 Grad 2; VSÖ