

Terxon SX/MX LCD-betjeningsenhed

Art.-Nr. AZ4110

Seite 1 von 2



Den ekstra LCD-betjeningsenhed er et udvidelsesmodul til Terxon SX og Terxon MX. Monteret på en indgang, giver det mulighed for hurtig betjening af alarmcentralen. LCD-betjeningsenheden forbindes med Terxon SX/MX ved hjælp af en 4-leder bus-forbindelse. Der kan integreres op til 4 betjeningsenheder i alarmsystemet. Hvis du monterer disse udvidelsesmoduler i forskellige dele af din bygning, får du et ekstra vel-fungerende system. Anlægget aktiveres/deaktiveres nemt på hver betjeningsenhed via pin-kode og proximity-chipnøgle. Centralens status vises ligeledes på betjeningsenhedens klartekst-display. Du kan studere Terxon S/Ms systemindstillinger, udførte programmeringer samt hændeshukommelsen med plads til 250 hændelser i ro og mag - og naturligvis også ændre dem. LCD-betjeningsenheden er holdt i en elegant, hvid farvetone. LCD-betjeningsenheden er således ikke blot en berigelse for ethvert indgangsparti - designet passer også perfekt til alle Secvest 2WAY's trådløse komponenter.

Teknologier

- Til betjening og programmering af alarmcentralen Terxon SX/MX
- Velegnet til indendørs brug og beskyttede udendørs områder
- Betjen alarmcentralen med PIN-kode eller proximity-chip-nøgle
- Integreret proximity-chip-nøgleræser

Tekniske oplysninger - Terxon SX/MX LCD-betjeningsenhed

Beskyttelsesklasse IP	54
Bredde	135 mm
Dybde	30 mm
Effektforbrug	0,36 W
Husmateriale	ABS
Højde	135 mm
Integreret sirene	1
Længde	30 mm

Terxon SX/MX LCD-betjeningsenhed

Art.-Nr. AZ4110

Seite 2 von 2

Tekniske oplysninger - Terxon SX/MX LCD-betjeningsenhed

Maks. driftstemperatur	55 °C
Maks. luftfugtighed	94 %
Miljøklasse	II
Min. driftstemperatur	-10 °C
Monteringssted	Indendørs rum og beskyttede udendørs områder
Mål	(BxHxD) 135x135x30 mm
Nettovægt	0,2 kg
Sabotageovervågning	Ja
Sikkerhedsgrad	2
Spændingsforsyning DC	12 V
Strømforbrug	30 mA
Tilslutninger	Bus med 4 ledere, skrueterminal til ekstra sabotagekontakt, overfaldsdetektor og tast til manuel afslutning af udgangsforsinkelsen