

Secoris draadloze afstandsbediening

Art.-Nr. FUBE60010

Seite 1 von 3



SECORIS GEMAKKELIJK TE BEDIENEN. APPARAAT IN DE VESTZAK

Veilig activeren, groot bereik

Het Secoris inbraakalarmsysteem (EMA) kunt u met één druk op de knop in- en uitschakelen (activeren/deactiveren) - met de robuuste, compacte draadloze afstandsbediening. De status v.h. systeem (ingeschakeld, uitgeschakeld, storing) kan elk moment worden opgevraagd door een toets in te drukken en de gekleurde status-LED te gebruiken. Een knop kan vrij worden geprogrammeerd voor interne activering of voor het schakelen van een elektrische poort of ander gebouwsysteem (via schakeluitgang op het Secoris-bedieningspaneel).

Snelle hulp in geval van nood

De juiste toetsencombinatie activeert een onmiddellijk overval-alarm. Zo worden niet alleen materiële goederen, maar ook bewoners, werknemers of eigenaars beschermd of stuurt het beveiligingspersoneel in noodgevallen onmiddellijk een bericht.

Veilige draadloze verbinding, groot bereik

De draadloze verbinding van de afstandsbediening naar het Secoris inbraakalarmsysteem is beschermd tegen manipulatie en sabotage door een veilige, sterk versleutelde radioprocedure. De AES128-versleuteling (beveiliging zoals online bankieren) beschermt tegen zgn. replay-aanvallen.

Handig, bewezen en populair

Veel gebruikers waarderen de eenvoudige bediening van de afstandsbediening. Net als een chipsleutel/RFID-transponder is deze gemakkelijk aan uw sleutelbos te hangen (koord/sleutelbandje meegeleverd).

Technologieën

- Gebruiksvriendelijke afstandsbediening met grote, gebruiksvriendelijke knoppen en gemakkelijk herkenbare knopsymbolen

Secoris draadloze afstandsbediening

Art.-Nr. FUBE60010

Seite 2 von 3

- Eenvoudige bediening met één druk op de knop met 3 functietoetsen "Activeren (arming)", "Deactiveren (disarming)" en "Statusopvraag" (status kan op elk moment worden opgevraagd)
- 1 vrij programmeerbare toets, bijv. voor interne activering of het activeren van een schakeluitgang (besturing licht, poort, enz.)
- 8 gekleurde status-LED's voor een duidelijke weergave en onmiddellijke feedback over de actuele systeemstatus (bijv. voor het betreden van een beveiligde zone)
- Een overval-alarm kan bewust worden geactiveerd via een toetsencombinatie
- Voor de bediening van het Secoris inbraakalarmsysteem (via BUM060030) en het Secvest alarmsysteem (FUAA50000, FUAA50500)
- Draadloze verbinding in Secoris-radiomodus: AES128-gecodeerd (standaard zoals bij online bankieren) en fraudebestendig (replay-beveiligd)
- Compacte afstandsbediening voor in de broekzak, te gebruiken als sleutelhanger aan de sleutelbos (incl. sleutelkoord)
- Levensduur van de batterij: tot 3 jaar
- Hoge mate van veiligheid en betrouwbaarheid en groot draadloos bereik: EN Grade 2-gecertificeerd

Technische gegevens - Secoris draadloze afstandsbediening

Afmetingen	(BxHxD) 36 x 17 x 62 mm
Batterij - maximale levensduur van de batterij	2 jaren
Batterij - type	CR2450 3V Li-Mn (FU2987)
Behuizingmateriaal	ABS
Breedte	36 mm
Certificeringen	EN 50131 Grade 2, VSÖ GS N
Compatibel met	Secvest, Secoris
Diepte	62 mm
Display	LED
Hoogte	17 mm
Lengte	62 mm
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. luchtvochtigheid	75 %
Max. ontvangstbereik (gebouw)	30 m
Max. ontvangstbereik (vrij veld)	200 m
Max. zendbereik (gebouw)	30 m
Max. zendbereik (vrij veld)	200 m
Milieuklasse	II
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C

Secoris draadloze afstandsbediening



Art.-Nr. FUBE60010

Seite 3 von 3

Technische gegevens - Secoris draadloze afstandsbediening

Modulatie	2FSK
Nettogewicht	0,035 kg
Radiofrequentie	868,6625 MHz
Radiofrequentie 2	868,09 MHz
Radiofrequentie 3	868,23 MHz
Radiofrequentie 4	868,37 MHz
Radiofrequentie 5	868,51 MHz
Spanningsbewaking	Ja
Taal handleiding	DE, UK, FR, NL, DK, ES
Veiligheidsgraad	2
Voedingsspanning DC	3 V
Zendvermogen	10 mW