

Comfion draadloos bedieningspaneel

Art.-Nr. FUBE80000

Seite 1 von 3

Onmiddellijk alarm in geval van nood, onafhankelijk van smartphone of afstandsbediening

Draadloos bedieningspaneel als schakelcentrale

Om het alarmsysteem te bedienen, hoeft u niet naar de alarmcentrale te gaan. U kunt alle functies eenvoudig en gemakkelijk bedienen op het bedieningspaneel (wandpaneel) in het woon- of entreegedeelte.

In het dagelijks leven: eenvoudige, veilige bediening

Om in of uit te schakelen, voert u gewoon de PIN-code in en drukt u op de juiste knop. Met de nodige tijdvertraging kunt u dan het huis verlaten of binnengaan zonder een vals alarm te activeren.

In noodgevallen: Direct alarm

Als u haast heeft en geen smartphone of afstandsbediening bij de hand hebt: het bedieningspaneel is uw noodoproepzuil! Laat eenvoudig een alarm afgaan (luid of stil) met behulp van een vooraf ingestelde dreigingscode. Het bedieningspaneel heeft zijn eigen sirene en laat zich indien nodig met het nodige volume horen.

Statusweergave: duidelijk en begrijpelijk

Met één blik op het gekleurde LED-display ziet u meteen of het alarmsysteem geactiveerd of gedeactiveerd is, of dat er een systeemmelding is.

In de woonkamer: elegant en discreet

Het bedieningspaneel met verlicht touch-toetsenveld past onopvallend in uw interieur. De verlichting wordt uitgeschakeld in de ruststand.

Installatie en onderhoud door vakmensen

Uw gespecialiseerde dealer installeert dit apparaat op batterijen zonder kabels te hoeven installeren.

Technologieën

- Bedieningspaneel voor in-/uitschakelen en statusweergave van het Comfion-alarmsysteem
- Eenvoudig in-/uitschakelen en gedeeltelijk inschakelen via cijfercode bij komen en gaan; schakelen van deelzones (zoals home-office, aanleunwoning, garage) afzonderlijk de eigenlijke woonruimte/hoofdwoning
- Touch-gebruikersinterface met verlichte knoppen: Apparaat met toetsenbordverlichting wordt geactiveerd wanneer het wordt benaderd (naderingssensor), de achtergrondverlichting past zich dynamisch aan de lichtsituatie aan (licht-/helderheidssensor)
- Paniek- of overvalalarm: Onmiddellijk alarm slaan met een ingestelde dreigingscode
- Systeemstatusweergave, duidelijk en gemakkelijk te begrijpen via gekleurde status-LED's met beschrijvende symbolen (ingeschakeld / uitgeschakeld / gedeeltelijk ingeschakeld / onderhoud), ook storingen worden weergegeven

Comfion draadloos bedieningspaneel

Art.-Nr. FUBE80000

Seite 2 von 3

- Eenvoudige installatie en flexibele montage overal in het gebouw zonder speciale structurele maatregelen
- Veilige draadloze verbinding tussen Comfion-alarmcentrale en bedieningseenheid, met een groot bereik tot 1000 m (vrij veld) en sterke manipulatie-/gegevensbeveiliging zoals bij online bankieren (AES128-encryptie)
- Onderhoudsvriendelijke draadloze component, batterij gaat tot 2 jaar mee
- Bescherming tegen sabotage: Onmiddellijk alarm bij poging tot openen of demonteren van het apparaat
- Zeer veilig en betrouwbaar dankzij EN50131 Graad 2-certificering

Technische gegevens - Comfion draadloos bedieningspaneel

Aantal ruimten / groepen	40
Accutype	AA (LR6) alkaline, 1.5V
Afmetingen	93 x 95 x 29 mm
Artikelgewicht	0.21 kg
Batterij - batterijbedrijf	Ja
Batterij - hoeveelheid	3
Batterij - maximale levensduur van de batterij	2 jaren
Behuizingmateriaal	Kunststof
Breedte	95 mm
Brutogewicht	0.21 kg
Certificeringen	EN 50131 Graad 2; VSÖ
Compatibel met	Comfion
Diepte	29 mm
Display	Status-LED, bedieningspaneel
EN	Graad 2
Hoogte	95 mm
Lezertype	Toegangscodes 4-cijferig (10.000)
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. luchtvochtigheid	85 %
Max. ontvangstbereik (vrij veld)	1,000 m
Max. zendbereik (vrij veld)	1,000 m
Milieuklasse	II
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Modulatie	2FSK
Productgroep	Bediening
Radiofrequentie	868 MHz
Sabotagebeveiliging	Ja
Spanningsbewaking	Ja
Techniek	Elektronica

Comfion draadloos bedieningspaneel



Security Tech Germany

Art.-Nr. FUBE80000

Seite 3 von 3

Technische gegevens - Comfion draadloos bedieningspaneel

VdS-klasse	ohne
Veiligheidsgraad	2
WEEE-groep	09
Zendvermogen	25 mW
kleur	wit