

Comfion draadloze Rolluikmodule

Art.-Nr. FUSH80020

Seite 1 von 2



Bedien rolluiken en jaloezieën in de kamer - met een smartphone, afstandsbediening of draadloze wandschakelaar: de draadloze Comfion rolluik- en jaloeziemodule.

Compact en onzichtbaar ingebouwd

De 230V-module is zeer compact zodat deze door een installateur in de inbouwdoos wordt geïnstalleerd. De voltooide installatie is van buitenaf niet zichtbaar.

Na installatie wordt de rolluik- en jaloeziemodule eenvoudig bediend met de Comfion smartphone-app, de afstandsbediening of de draadloze Comfion-wandschakelaar. De positie en hellingshoek van de aangesloten rolluiken of jaloezieën kunnen vooraf naar eigen wens worden ingesteld.

Handige positiedetectie voor Smart-Home-scenario's

De module herkent de actuele positie van de rolluiken en jaloezieën en meldt deze status aan de Comfion-centrale. Ideaal voor integratie in smart home-scenario's, bijvoorbeeld voor automatische acties bij afwezigheid of op een specifiek tijdstip van de dag.

Veilige verbinding, groot bereik

Het radiosignaal is veilig gecodeerd en beveiligd tegen manipulaties. Met een bereik tot 1.000 m (vrij veld) heeft de module een stabiele radioverbinding met de centrale vanaf elke plek in huis, zelfs over lange afstanden of bij gebouwstructuren die radiosignalen verstoren.

Technologieën

- 230V-module voor het aansturen van rolluiken en jaloezieën voor inbouw in inbouwwanddozen
- Eenvoudige bediening met een smartphone via de Comfion-app, met de afstandsbediening of met de draadloze wandschakelaar: De positie en hellingshoek kunnen vooraf worden ingesteld en vervolgens met één druk op de

Comfion draadloze Rolluikmodule

Art.-Nr. FUSH80020

Seite 2 von 2

knop worden geregeld.

- Veilige draadloze verbinding met de Comfion-alarmcentrale, met een groot bereik tot 1000 m (vrij veld) en hoge manipulatie-/gegevensbeveiliging zoals bij online bankieren (AES128-encryptie)
- Actuele positie van rolluiken en jaloezieën wordt herkend en gemeld: ideaal om de module te integreren in Smart-Home-scenario's
- met automatische kalibratiefunctie
- bestaande schakelaars voor de rolluiken kunnen nog steeds worden gebruikt

Technische gegevens - Comfion draadloze Rolluikmodule

Aansluitingen	Voedingsklemmen L, N /rolluikmotorklemmen LS1, LS2 / schakelklemmen SW1, SW2
Afmetingen	42 x 43 x 18 mm
Behuizingmateriaal	Kunststof
Breedte	42 mm
Brutogewicht	0,03 kg
Compatibel met	Comfion
Display	LED
Hoogte	43 mm
Lengte	18 mm
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. luchtvochtigheid	95 %
Max. ontvangstbereik (vrij veld)	1.000 m
Max. zendbereik (vrij veld)	1.000 m
Milieuklasse	II
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Modulatie	2FSK
Montagelocatie	binnen
Montagemethode	Inbouw
Nettogewicht	0,03 kg
Radiofrequentie	868 MHz
Sabotagebeveiliging	Nee
Schakeluitgangen	1
Schakelvermogen	1000 (weerstandbelasting), 400 (motorbelasting) W
Spanningsbewaking	Ja
Voedingsspanning AC	100 - 240 V
Zendvermogen	25 mW