

# Comfion draadloze Rolluikmodule

Art.-Nr. FUSH80020

Seite 1 von 2



Bedien rolluiken en jaloezieën in de kamer - met een smartphone, afstandsbediening of draadloze wandschakelaar: de draadloze Comfion rolluik- en jaloeziemodule.

## Compact en onzichtbaar ingebouwd

De 230V-module is zeer compact zodat deze door een installateur in de inbouwdoos wordt geïnstalleerd. De voltooide installatie is van buitenaf niet zichtbaar.

Na installatie wordt de rolluik- en jaloeziemodule eenvoudig bediend met de Comfion smartphone-app, de afstandsbediening of de draadloze Comfion-wandschakelaar. De positie en hellingshoek van de aangesloten rolluiken of jaloezieën kunnen vooraf naar eigen wens worden ingesteld.

## Handige positiedetectie voor Smart-Home-scenario's

De module herkent de actuele positie van de rolluiken en jaloezieën en meldt deze status aan de Comfion-centrale. Ideaal voor integratie in smart home-scenario's, bijvoorbeeld voor automatische acties bij afwezigheid of op een specifiek tijdstip van de dag.

## Veilige verbinding, groot bereik

Het radiosignaal is veilig gecodeerd en beveiligd tegen manipulaties. Met een bereik tot 1.000 m (vrij veld) heeft de module een stabiele radioverbinding met de centrale vanaf elke plek in huis, zelfs over lange afstanden of bij gebouwstructuren die radiosignalen verstoren.

## Technologieën

- 230V-module voor het aansturen van rolluiken en jaloezieën voor inbouw in inbouwwanddozen
- Eenvoudige bediening met een smartphone via de Comfion-app, met de afstandsbediening of met de draadloze wandschakelaar: De positie en hellingshoek kunnen vooraf worden ingesteld en vervolgens met één druk op de

# Comfion draadloze Rolluikmodule

Art.-Nr. FUSH80020

Seite 2 von 2

knop worden geregeld.

- Veilige draadloze verbinding met de Comfion-alarmcentrale, met een groot bereik tot 1000 m (vrij veld) en hoge manipulatie-/gegevensbeveiliging zoals bij online bankieren (AES128-encryptie)
- Actuele positie van rolluiken en jaloezieën wordt herkend en gemeld: ideaal om de module te integreren in Smart-Home-scenario's
- met automatische kalibratiefunctie
- bestaande schakelaars voor de rolluiken kunnen nog steeds worden gebruikt

## Technische gegevens - Comfion draadloze Rolluikmodule

Aansluitingen	Voedingsklemmen L, N /rolluikmotorklemmen LS1, LS2 / schakelklemmen SW1, SW2
Afmetingen	42 x 43 x 18 mm
Behuizingmateriaal	Kunststof
Breedte	42 mm
Brutogewicht	0,03 kg
Compatibel met	Comfion
Display	LED
Hoogte	43 mm
Lengte	18 mm
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. luchtvochtigheid	95 %
Max. ontvangstbereik (vrij veld)	1.000 m
Max. zendbereik (vrij veld)	1.000 m
Milieuklasse	II
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Modulatie	2FSK
Montagelocatie	binnen
Montagemethode	Inbouw
Nettogewicht	0,03 kg
Radiofrequentie	868 MHz
Sabotagebeveiliging	Nee
Schakeluitgangen	1
Schakelvermogen	1000 (weerstandbelasting), 400 (motorbelasting) W
Spanningsbewaking	Ja
Voedingsspanning AC	100 - 240 V
Zendvermogen	25 mW