

Draadloze Smartvest-Sirene

Art.-Nr. FUSG35000A

Seite 1 von 2



Voor de alarmering buitens- en binnenshuis is de Draadloze Smartvest-Sirene uitgerust met een luide sirene (tot 100 dB) en rood LED-flitslicht. Doordat de sirene op batterijen werkt (levensduur van de batterijen maximaal 2 jaar) kan deze zonder bedrading worden gemonteerd. Als de batterijen bijna leeg zijn, wordt dit onmiddellijk aan de centrale gemeld. Om de veiligheid te kunnen garanderen, beschikt de draadloze Smartvest-sirene over een sabotagebeveiliging met een contact dat meldt als de installatie van de muur wordt getrokken.

Technologieën

- Smartvest-uitbreiding voor de alarmering binnen en buiten
- Snelle, draadloze montage zonder bekabeling, dankzij batterijvoeding
- Afschrikkende alarmering met luide sirene (tot 100 dB) en rood LED-flitslicht
- Robuuste, weerbestendige sirene (IP44)
- Automatische supervisie: meerdere, dagelijkse functionele tests en feedback naar Smartvest-centrale
- Feedback aan de Smartvest-centrale als de batterij bijna op is
- Levensduur van de batterij maximaal 2 jaar
- Sabotagebeveiliging door muurverwijderingscontact

Technische gegevens - Draadloze Smartvest-Sirene

Afmetingen	(B x L x H) 112 x 122 x 300 mm
Alarmering	Akoestisch waarschuwingssignaal
Batterij - batterijbedrijf	Ja
Batterij - hoeveelheid	4
Batterij - maximale levensduur van de batterij	1 jaren
Batterij - type	C (1,5V)
Behuizingmateriaal	Plastic

Draadloze Smartvest-Sirene

Art.-Nr. FUSG35000A

Seite 2 von 2

Technische gegevens - Draadloze Smartvest-Sirene

Beschermingsklasse IP	44
Brutogewicht	0,19 kg
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Ja
Geluidsdruk	100 dB
Kleur	Wit
Kleur verlichting	Rood
Max. bedrijfstemperatuur	50 °C
Max. luchtvochtigheid	80 %
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Min. luchtvochtigheid	10
Nettogewicht	0,82 kg
Radio-modulatie	FSK
Radiofrequentie	868 MHz
Sabotagebescherming	Ja
Stekkertype	DC-stekker: 3,5 x 1,35mm
Stroomopname	200 mA
Stroomopname stand-by	0,2 mA
Toepassingsgebieden	Buiten / Binnen
Verlichting	LED
Voedingsspanning DC	5 V
Zendbereik	(Afhankelijk van de installatie) 30 - 100 m
Zendvermogen	4,5 dBm