

Smartvest draadloze trillingsmelder

Art.-Nr. FUEM35000A

Seite 1 von 2



De draadloze Smartvest- trillingsmelder voor de bewaking van muren, glasgevels en voorwerpen die niet mogen worden bewogen. De gevoeligheid van de melder kan in 3 standen worden ingesteld zodat deze flexibel ingezet en aan de omgeving aangepast kan worden. Dankzij de batterijvoeding kan de melder zonder bedrading en boren worden gemonteerd. De melder meldt meerdere keren per dag aan de centrale dat hij goed functioneert. Bovendien wordt men op tijd gewaarschuwd dat de batterij bijna op is. Daarnaast beschikt de trillingsmelder over een sabotagebeveiliging via een dekselcontact en meldt dus ook manipulaties.

Technologieën

- Uitbreiding van de Smartvest voor de bewaking van muren, glasgevels en voorwerpen die niet mogen worden bewogen
- Gevoeligheid in 3 standen instelbaar
- Snelle, draadloze montage zonder bedrading en boren, dankzij batterijvoeding
- Sabotagebeveiliging door dekselcontact
- Automatische supervisie: meerdere, dagelijkse functionele tests en feedback naar de Smartvest-centrale
- Optische feedback bij ingebruikname en werking met blauwe LED
- Feedback aan de Smartvest-centrale als de batterij bijna op is

Technische gegevens - Smartvest draadloze trillingsmelder

Afmetingen	(B x L x H) 27 x 14 x 68 mm
Batterij - batterijbedrijf	Ja
Batterij - hoeveelheid	1
Batterij - maximale levensduur van de batterij	1 jaren
Batterij - type	CR2032 (3V)
Behuizingmateriaal	Plastic

Smartvest draadloze trillingsmelder

Art.-Nr. FUEM35000A

Seite 2 von 2

Technische gegevens - Smartvest draadloze trillingsmelder

Brutogewicht	0,056 kg
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Ja
Display	LED
Kleur	Wit
Max. bedrijfstemperatuur	35 °C
Max. luchtvochtigheid	80 %
Min. bedrijfstemperatuur	0 °C
Min. luchtvochtigheid	10
Nettogewicht	0,0018 kg
Radio-modulatie	FSK
Radiofrequentie	868 MHz
Sabotagebescherming	Ja
Sensortype	3G Accelerometer
Stroomopname	2,6 mA
Stroomopname stand-by	0,014 mA
Toepassingsgebieden	Binnen
Zendbereik	(Afhankelijk van de installatie) 30 - 100 m
Zendvermogen	4,5 dBm