WLX Pro Bridge Box Access

Art.-Nr. ACPA00008

Technologien

- Ideal zum Ansteuern von elektronischen Tür- und Torantrieben, Türsummern, Aufzügen, Schranken, Rollgittern, Drehkreuzen
- Steuereinheit für den wAppLoxx Pro Wall Reader
- Hoher Manipulationsschutz durch separate Anbringung von der Leseeinheit im gesicherten Innenbereich
- Scharf- und Unscharf-Schalten von Einbruchmeldeanlagen
- Verschlüsselte AES 128-Bit Datenübertragung zum wAppLoxx Pro Wall Reader via BUS
- Verschlüsselte AES 128-Bit Funk-Datenverbindung zur wAppLoxx Pro Control
- Externer Eingang ermöglicht das Schalten eines Relais z.B. für Schalter, Taster, ...
- Weitere Jumper Einstellungen z.B. Steuerung des 2. Relais bei Sabotage, Mute Schaltung Wall Reader, Impuls, Verzögerung, ...

Technische Daten - WLX Pro Bridge Box Access

Abmessungen	100 x 135 x 30 mm
Anschlüsse	1 externer Eingang
Artikel-Kurzbezeichnung	WLX-PRO-BB-A
Einsatzbereiche	Innenbereich
Farbe	weiß
Funkfrequenz	868,3 MHz
Funkreichweite	30 m im Innenbereich (100 m Freifeld nominal) m
Funktionen	Steuereinheit für wAppLoxx Pro Wall Reader
Gehäuse	Kunststoffgehäuse weiß
Gehäusematerial	PVC
Max. Luftfeuchtigkeit	80 %
Programmierung	via Webzugang der wAppLoxx Pro Control (Webbrowser, Plattformunabhängig)

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 12/2025

WLX Pro Bridge Box Access

Technische Daten - WLX Pro Bridge Box Access

Spannungsversorgung DC	3 A / 12 V
Umweltbedingungen	max. 80% rel. Luftfeuchte, nicht kondensierend

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 12/2025