

HD-SDI/HDMI Konverter

Art.-Nr. TVAC22000

Seite 1 von 1



Dieser Konverter dient zur Umwandlung eines HD-SDI Kameresignals in eine HDMI-Schnittstelle. Sie haben somit die Möglichkeit, eine HD-SDI Kamera direkt an einen Monitor mit HDMI Eingang (Modus 1080p25 erforderlich!) anzuschließen.

Zusätzlich verfügt der Konverter über zwei aktiv verstärkte HD-SDI Ausgänge (BNC). Somit kann das HD-SDI Signal an einen HD-SDI Digitalrekorder oder HD-SDI Monitor/Konverter weitergeleitet werden.

Technologien

- Umwandlung eines HD-SDI Signals in eine HDMI Schnittstelle
- HD-SDI Standard SMPTE292M
- Statusanzeigen für die Signalqualität
- Plug & Play Installation
- Dual-Betrieb: HDMI (1x) und HD-SDI (2x)

Technische Daten - HD-SDI/HDMI Konverter

Abmessungen	104 x 63,3 x 26 mm mm
Anschlüsse	2x BNC (HD-SDI), 1x HDMI (Typ A)
Ausgang	1x BNC (HD-SDI), 1x HDMI (Typ A), 1080p25 (mit ABUS Kamera)
Breite	64 mm
Eingang	1x BNC (HD-SDI)
Höhe	26 mm
Länge	104 mm
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Spannungsversorgung DC	6 – 15 V
Stromaufnahme	500 mA
Zertifizierungen	CE