

Eycasa Außen Kamera

Art.-Nr. CASA30500

Seite 1 von 3



Das Eycasa Funk Türsprechsystem lässt sich um bis zu 3 Funk-Außenkameras erweitern. Diese werden per Funk mit der Basisstation verbunden und liefern aussagekräftige Überwachungsbilder bei Tag und Nacht.

Wachsam dank PIR Bewegungssensor

Der passiv-infrarot Bewegungsmelder der Kamera erkennt Personen, die sich im Überwachungsbereich bewegen - auch bei Dunkelheit. Erfasst die Kamera eine Bewegung, erscheint an der Eycasa Basisstation eine Meldung und das Live-Bild wird am Monitor angezeigt. So entgeht Ihnen keine Person, die sich Zutritt zu einem der Eingänge verschaffen will - auch wenn dort keine Klingel vorhanden ist (z. B. Terrasse, Lieferanteneingang).

Verschlüsselte Funkübertragung

Die Übertragung Daten zur Eycasa Basisstation erfolgt via verschlüsseltem Digitalfunk. Damit sparen Sie sich das Verlegen von Videokabeln oder die Konfiguration einer WLAN-Verbindung - und die Übertragung ist exklusiv und vertraulich vor dem Zugriff durch Dritte geschützt.

Absicherung sämtlicher Zugänge ins Gebäude

Mit dem Einsatz zusätzlicher Außenkameras sichern Sie im Privatbereich neben der Haustür weitere Zugänge ab, z. B. Terrasse, Kellertüre, Garage usw. Beim Einsatz im gewerblichen Bereich sichern sie neben dem Haupteingang z. B. Personal- und Lieferanteneingang, Lager usw. ab.

Einschränkungen

Zum Betrieb der Funk-Außenkamera benötigen Sie eine Eycasa Basisstation. Die Kamera kann nicht alleine für sich, per WLAN oder als Webcam betrieben werden.

Technologien

Eycasa Außen Kamera

Art.-Nr. CASA30500

Seite 2 von 3

- Funk-Außen Kamera zur Erweiterung eines Eycasa Systems
- Auflösung: VGA, 640 x 480 Pixel bei 20 Bilder/s
- Sicherere Funkübertragung
- Funkreichweite: bis zu 30 m zur Basisstation
- Nachtsicht im Nahbereich der Kamera (IR-LEDs)
- Max. 3 Funk-Kameras je Eycasa Basisstation
- Installation im ungeschützten Außenbereich (IP66)
- Inklusive Wandhalter

Technische Daten - Eycasa Außen Kamera

Alarmierung	PIR-Sensoralarm an Basisstation
Anschließbare Geräte	Eycasa Basisstation
Anzahl IR LEDs	27
Bildaufnehmer	1/4" CMOS
Bildrate	20
Breite	120 mm
Brennweite	3,6 mm
Datenrate Video	2 Mbps
Farbe	weiß
Frequenz Video	2,4 GHz
Funkreichweite	30 (abhängig von den baulichen Gegebenheiten) * m
Höhe	120 mm
IR-Abstrahlwinkel	90 °
IR-Schwenkfilter	Ja
Länge	68 mm
Max. Auflösung @ Bildrate	640 x 480 Pixel (VGA)
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Modulation Video	FHSS+GFSK
Montageart	Wand
Nettogewicht	0,5 kg
Objektiv	3,6
PIR-Blickwinkel	60 °
PIR-Reichweite	5 m
Schutzart IP	66
Sendeleistung Video	13,5
Sensibilität Video	-82
Spannungsversorgung DC	5 V
Stromaufnahme	650 mA

Eycasa Außen Kamera

Art.-Nr. CASA30500

Seite 3 von 3

Technische Daten - Eycasa Außen Kamera

Videokomprimierung	MPEG-4
--------------------	--------