

# Secvest Funk-Feuertaster

Art.-Nr. FUAT50020

Seite 1 von 2



## Bei Feuer einfach und schnell Hilfe holen

Mit dem Secvest Funk-Feuertaster lässt sich per Knopfdruck unkompliziert und schnell ein Feueralarm absetzen. Der Feueralarm kann auch dann ausgelöst werden, wenn die Zentrale nicht scharf geschaltet ist - die Betätigung des Tasters reicht dafür aus.

## Alarm und Notruf getrennt möglich

Sie können selbst entscheiden, ob neben dem akustischen und optischen Alarm zusätzlich ein Anruf an eine Notrufleitstelle erfolgen soll. Bei entsprechenden Batterien (3 V Lithium) hat der Funk-Feuertaster eine Lebensdauer von ca. 24 Monaten.

## Technologien

- Zur schnellen und einfachen Auslösung eines Feueralarms
- Sabotageüberwachung

## Technische Daten - Secvest Funk-Feuertaster

Abmessungen	(BxHxT) 85x85x52 mm
Absicherungsart	Brandschutz
Batterie - Typ	3V CR2477N Lithium Batterie
Batterie - max.	2 Jahr(e)
Batterielebensdauer	
Breite	85 mm
Einsatzbereiche	Innenraum
Farbe	sonstige
Funkfrequenz	868,6625 MHz
Funkleistung	10 mW

# Secvest Funk-Feuertaster

Art.-Nr. FUAT50020

Seite 2 von 2

## Technische Daten - Secvest Funk-Feuertaster

Gehäusematerial	Thermoplastischer Kunststoff
Höhe	85 mm
Kompatibel zu	Secvest, Terxon, BUM060040
Länge	52 mm
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30 m
Mechanischer Schutz	Nein
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Modulation	FM
Nettogewicht	0,17 kg
Sabotageüberwachung	Ja
Schutzart IP	32
Sicherheitsgrad	2
Spannungsversorgung DC	3 V
Spannungsüberwachung	Ja
Tiefe	52 mm
Umweltklasse	II
VdS Klasse	ohne