

# ABUS Z-Wave Passerelle

Art.-Nr. SHGW10000

Seite 1 von 2



La passerelle ABUS Z-Wave est polyvalente et s'adapte à vos besoins. Commencez par les capteurs et actionneurs ABUS pour vous protéger contre les dangers. Vous pouvez également intégrer des solutions tierces pour économiser de l'énergie ou réguler le chauffage, par exemple. En conjonction avec le système d'alarme sans fil Smartvest, vous combinez la commodité de la maison connectée avec une réelle sécurité. Le système d'alarme sans fil Smartvest demeure une solution de sécurité absolument autonome. Via la passerelle ABUS Z-Wave Gateway, il s'ouvre à l'ensemble du monde Z-Wave et la logique de sécurité n'est pas affectée.

## Technologies

- Unité de commande intelligente compacte pour la maison en design familial avec radio Z-Wave standard
- extensible jusqu'à un maximum de 120 composants radio Z-Wave
- compatible avec le système d'alarme sans fil ABUS Smartvest
- de nombreuses options de configuration pour jusqu'à 60 scènes (si - puis - quand)
- Accès mobile depuis n'importe quel endroit via l'application gratuite ABUS Z-Wave ONE (pour iOS et Android)
- Alerte instantanée par notification de poussée via l'application - Jusqu'à 1 000 événements peuvent être stockés.

## Caractéristiques techniques - ABUS Z-Wave Passerelle

Accès simultané au réseau	10
Affichage	LED
Alerte	Notification push / Signal sonore d'avertissement
Alimentation de secours	Non
Alimentation électrique CC	5 V
Compatible avec	Dispositifs à Z-Wave (fréquence UE : 868.42MHz)
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec Smartvest	Oui
Connexion réseau	Connecteur RJ-45 (10/100 Mbps)

Art.-Nr. SHGW10000

Seite 2 von 2

## Caractéristiques techniques - ABUS Z-Wave Passerelle

Couleur	Blanc
Couleur lumineuse	Bleu / Jaune / Rouge
Cryptage	AES128, SFTP, HTTPS
Dimensions	(B x L x H) 96 x 21 x 96 mm
Fréquence radio	868,42 MHz
Haut-parleur	Oui
Humidité de l'air max.	80 %
Humidité de l'air min.	20
Logiciel	App: ABUS Z-Wave One (Android / iOS)
Matériau du boîtier	Plast
Modulation radio	Z-Wave Plus (S2) / FSK (BFSK / GFSK)
Niveaux utilisateurs	3
Nombre d'utilisateurs	15
Nombre d'événements	1.000
Nombre de composants	120
Nombre de salles / groupes	40
Nombre de scènes	60
Poids brut	0,38 kg
Poids net	0,233 kg
Portée radio	(Selon l'installation) 20 - 100 m
Puissance d'émission	4,5 dBm
Température de fonctionnement max.	50 °C
Température de fonctionnement min.	0 °C