

---

## SYSTÈME DE FERMETURE NUMÉRIQUE EN RADIO POUR 160 PORTES

Le système de fermeture électronique pour la gestion en temps réel des accès dans les locaux commerciaux et les établissements publics.

L'unité de commande Control gère le système wAppLoxx Pro (WLX Pro) Plus en réseau radio, y compris tous les cylindres de porte, les autres composants et l'application. Le logiciel intégré est fourni gratuitement. Le fonctionnement est possible en ligne (accès à distance) ou par LAN, la transmission des données est toujours cryptée et s'effectue via une connexion sécurisée.

Vaste, flexible, bien organisé

Un contrôle intègre jusqu'à 32 composants de porte et 6 répéteurs radio dans un système. Plus de besoins ? Il suffit de combiner jusqu'à 5 unités de contrôle et de mettre à l'échelle jusqu'à 160 portes (mise en cascade 1:4). La matrice claire du plan d'organigramme du logiciel gère 1 000 utilisateurs dans 160 groupes de portes et 100 groupes d'utilisateurs.

Gestion efficace du logiciel et utilisation de l'application

Les exigences complexes en matière d'accès au bâtiment sont configurées confortablement dans le logiciel intuitif. Les droits de fermeture et les processus sont contrôlés, modifiés et surveillés directement ici - toutes les modifications sont appliquées par simple pression d'un bouton (gestion en temps réel performante). Le système est conçu pour l'intégration de 2 systèmes d'alarme (EMA) pour la désactivation/activation directement à la porte et pour 10 caméras IP pour la vérification de l'accès par image vidéo. Populaire : L'application transforme chaque smartphone en moyen de fermeture.

wAppLoxx Pro Plus est donc le système de fermeture optimal pour les entreprises et les pouvoirs publics.

---

## Technologies

- Unité de commande centrale du système wAppLoxx Pro Plus en réseau radio (selon l'exécution, compatible avec les cylindres WLX Pro et les cylindres WLX)
- Logiciel intégré pour la programmation et la gestion de l'organigramme de jusqu'à 1 000 utilisateurs (wAppLoxx Pro Plus Manager)
- Modes de fonctionnement possibles : hors ligne, réseau local et en ligne avec une connexion internet
- Jusqu'à 32 composants de porte sans fil peuvent être intégrés par WLX Pro Control Plus et avec un maximum de 6 répéteurs WLX Pro chacun
- Extension du système en combinant jusqu'à 5 unités de commande pour atteindre un total de 160 composants de porte WLX Pro
- Attribution des autorisations de fermeture dans la matrice du plan de fermeture pour jusqu'à 160 groupes de portes et 100 groupes d'utilisateurs
- Libération flexible des accès - même en déplacement - pour tous les composants de porte wAppLoxx Pro via

# WLX Pro Control Plus

Art.-Nr. ACC016000

Seite 2 von 2

l'application iOS/Android (payante)

- Commande de jusqu'à 2 systèmes d'alarme anti-intrusion ou de 2 zones de sécurité directement à la porte (protection forcée contre les fausses alarmes) ainsi que l'intégration de jusqu'à 10 caméras IP ABUS pour le contrôle d'accès (image en direct)
- Contrôle intelligent des événements (par exemple, envoi d'un e-mail en cas de tentative d'accès non valide)
- Mise à disposition automatique des mises à jour logicielles

## Caractéristiques techniques - WLX Pro Control Plus

Alimentation électrique CC	1,5 A / 12 V
Compatible avec	WLX Pro
Conditions environnementales	80 % d'humidité relative max., sans condensation, utilisation à l'intérieur
Consommation de courant	500 mA
Cryptage	AES 128-bit
Dimensions	277 × 247 × 53 mm
Désignation abrégée de l'article	WLX-PP-CTRL
Fonction de protocole et de programmation des horaires	Oui
Fréquence radio	868.3 MHz
Hauteur	247 mm
Instruments de fermeture	1000
Largeur	277 mm
Longueur	53 mm
Matériau du boîtier	plastique
Poids de l'article	0.996 kg
Portée radio	Intérieur : 30 m, champ libre : 100 m
Product security update min until	2030-12-31
Profondeur	53 mm
Raccordements	Relais 1-4 : 30 V CC, 2 A, Entrées 1-6: 0V/12V / 0,1A max.
Température de fonctionnement max.	40 °C
Température de fonctionnement min.	0 °C
Type de montage	Montaggio in superficie
couleur de surface	blanc