



De CCTV hoog-vermogenvoeding vormt 230 V wisselspanning om tot 12 V gelijkspanning en is daarmee uitstekend geschikt als centrale stroomvoorziening voor videobewakingsystemen. Er zijn 8 verschillende aansluitingen beschikbaar.

De CCTV hoog-vermogenvoeding werkt zowel met 230 VAC netvoeding als ook met een 12 V / 7 Ah noodaccu (BT2070). De laadelektronica voor de accu is geïntegreerd in de robuuste behuizing van de CCTV hoog-vermogenvoeding. De uitgangsstroom (normstroom) bedraagt 3A. Deze voeding heeft een laag elektriciteitsverbruik en een hoog rendement.

De hoog-vermogenvoeding is ontworpen voor gebruik binnenshuis en wordt door een dekselschakelaar beveiligd tegen sabotage. Door openingen in de zijkant van de behuizing kunnen kabels netjes worden weggewerkt. De LED indicator geeft continu informatie over de status van de netvoeding. De 8 uitgangen zijn apart gezekeerd en beveiligd tegen overbelasting en kortsluiting.

Technologieën

- Geregeld uitgangssignaal van 13,8 V gelijkspanning
- Elektronische overbelastingsbeveiliging
- Extra 1,0 A laadstroom voor noodstroomaccu (bij basislading)
- LED indicatie voor netspanning en zekering
- Robuuste metalen behuizing

Technische gegevens - CCTV Voeding 3 A

| | |
|---------------------|---|
| Afmetingen | (b x h x d) 338 x 281 x 86 mm |
| Behuizingmateriaal | metaal |
| Breedte | 338 mm |
| Hoogte | 281 mm |
| Laadelektronica | 12 / 7 V / Ah |
| Lengte | 86 mm |
| Materiaaltype | Metalen behuizing |
| Nettogewicht | 3,26 kg |
| Nominale stroom | 3.000 mA |
| Noodstroomaccu | BT2070 (optional) |
| Sabotagebeveiliging | Dekselschakelaar |
| Uitgang | 3 |
| Uitgangsspanning DC | 13,4 – 14,2 on main supply / 10,0 – 12,3 battery supply V |
| Voedingsspanning AC | 230 V |