

ZL Standaard Proximity

Art.-Nr. 501548

Seite 1 von 2



Deze betrouwbare en robuuste cilinder staat voor meer veiligheid, controle en comfort bij de toegang. Deze werd speciaal ontwikkeld voor gebruik aan paniekdeuren met automatische terugzetting van de sluitstang. De bediening gebeurt via de tegen uitlezen beschermde ABUS Seccor-chipsleutel. Dankzij de Proximity-uitrusting garandeert hij de contactloze bediening voor een snelle en eenvoudige toegangscontrole.

Technologieën

- Elektronische cilinder met chipsleutellezer
- Ingebouwde mechanica en elektronica voor een maximale stevigheid
- Eenvoudige installatie zonder boringen, gemakkelijk nadien te monteren
- Traploze lengte-instelling via de profielcilinderadapter
- Akoestische signalering
- Extra lezer voor contactloze transponder

Technische gegevens - ZL Standaard Proximity

Batterij - type	CR2
Breedte binnenkant	38 mm
Breedte buitenkant	32 mm
Combinatiecode	Nee
Comfortvergrendeling	Ja
Diepte binnenzijde (incl. knop)	49 mm
Diepte buitenzijde (incl. knop)	41 mm
Elektronica	Standaard
Kleur	Roestvrij staal

ZL Standaard Proximity



Security Tech Germany

Art.-Nr. 501548

Seite 2 von 2

Technische gegevens - ZL Standaard Proximity

Lengte binnenzijde	96 mm
Lengte buitenzijde	125 mm
Lengte-aanpassing	ja, door afpassen van de assen, traploze aanpassing
Lezertype	Chipsleutel- en proximitylezer
Materiaal	Zinkdrukgietsstuk
Max. aantal sluitmiddelen	511
Max. bedrijfstemperatuur binnen	60 °C
Max. bedrijfstemperatuur buiten	60 °C
Max. luchtvochtigheid	80 %
Min. bedrijfstemperatuur binnen	-10 °C
Min. bedrijfstemperatuur buiten	-20 °C
Nettogewicht	0 kg
Noodstroomvoorziening	ESE (zie algemene accessoires)
Op lengte maken van de as naar binnen	15 - 61 mm mm
Op lengte maken van de as naar buiten	15 - 66 mm mm
Openboorbescherming	Standaard
Openingstijd instelbaar	Nee
Permanente toegang	Ja
Programmering	Via Prog-ACS of PELT + Prog-ACS of SKM
Protocol- en tijdfunctie	Nee
Signalering	Akoestisch
Sluitmedia	ACS, T-Prox/K-Prox
Taal OSD	Nederlands
Taal handleiding	NL
Taal verpakking	NL
Toepassingsgebieden	Deuren met PC-insteekslot (geen vrijloop)
Voedingsspanning DC	3 V
ZAAP	Nee