

# Poignée de fenêtre radio FG 350 E Secvest 2WAY, argent

Art.-Nr. FU8430S

Seite 1 von 2



Cette poignée de fenêtre radio est la solution esthétique et discrète pour la sécurité de vos fenêtres. La centrale d'alarme est informée de l'état de la fenêtre et sait donc si la fenêtre est ouverte ou fermée. La poignée de la fenêtre peut ainsi déclencher une alarme fiable en cas de tentative d'effraction et de cambriolage. Le mieux : toute poignée de fenêtre standard peut être facilement remplacée par une poignée de fenêtre radio FG 350 E Secvest 2WAY. Cette poignée est disponible en blanc, marron ou argent.

## Technologies

- Plus de sécurité grâce à la surveillance des fermetures
- Une solution discrète pour protéger vos fenêtres
- Facile à installer ; il suffit de remplacer la poignée de fenêtre existante
- Transmet l'état de la fenêtre ("ouverte ou fermée") à la centrale d'alarme
- Design esthétique et intemporel

## Caractéristiques techniques - Poignée de fenêtre radio FG 350 E Secvest 2WAY, argent

Alimentation électrique CC	3.6 V
Batterie - durée de vie max. de la batterie	3 a
Batterie - type	1 pile au lithium 1/2 AA, ER14250
Classe d'environnement	II
Contrôle de tension	Oui
Dimensions	(LxHxP)33x168x53 mm
Fréquence radio	868,6625 MHz
Hauteur	168 mm
Largeur	33 mm
Lieu de montage	Fenêtres et portes-fenêtres

# Poignée de fenêtre radio FG 350 E Secvest 2WAY, argent

Art.-Nr. FU8430S

Seite 2 von 2

## Caractéristiques techniques - Poignée de fenêtre radio FG 350 E Secvest 2WAY, argent

Longueur	53 mm
Modulation	FM
Méthode de détection	Contact magnétique et capteur de champ magnétique
Poids net	0,55 kg
Puissance radio	10 mW
Surveillance anti-sabotage	Oui
Température de fonctionnement max.	55 °C
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Type de capteur	Capteur de champ magnétique