

Tag/Nacht-Schaltbox für IR-Strahler Mega-LED XL

Art.-Nr. TV6857

Seite 1 von 1



Die Tag/Nacht Schaltbox ist ein Zubehör der diskreten und semidiskreten MEGA-LED XL IR-Strahler (TV6855, TV6856, TV6898, TV6899). Sie misst die Helligkeit in der Umgebung der Kamera und schaltet den IR-Strahler bei einer Lichtstärke unterhalb 10 Lux ein. So werden die IR-Strahler erst aktiv, wenn die vorhandene Beleuchtung für die Kamera nicht mehr ausreichend ist. Dies spart Strom und verlängert die Lebensdauer des Strahlers.

Technologien

- Aktivierung des Mega-LED XL unter 10 Lux durch Lichtsensor

Technische Daten - Tag/Nacht-Schaltbox für IR-Strahler Mega-LED XL

Abmessungen	(B x H x T) 105 x 58 x 35 mm
Befestigung	M6 Gewinde
Breite	105 mm
Höhe	58 mm
Länge	35 mm
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Min. Betriebstemperatur	-30 °C
Nettogewicht	2 kg
Schutzart IP	66
Spannungsversorgung DC	12 V
Stromaufnahme	8.000 mA