

Secvest IP Funkalarmzentrale

Art.-Nr. FUAA10011

Seite 1 von 4



Die Kombination von Alarm- und Videotechnik.
Für den Einsatz in Wohnungen und kleineren Objekten.

Die Secvest IP vereint Alarmtechnik mit brillanter Videotechnik und schafft so ein innovatives IP-basiertes System, das Sie zuverlässig vor Einbruch, Feuer und Wasser warnt - auch mit Push Notification auf mobile Endgeräte. Bei einem Notfall zeichnet eine angeschlossene PIR Netzwerkkamera das Geschehen auf und ermöglicht so eine Alarmverifikation mit gestochen scharfen Bildern. Die Zentrale kann über Browser oder iPhone- bzw. iPad-App bedient werden, so dass Sie keinen direkten Zugang zur Secvest IP Funkalarmzentrale benötigen. Eine interne Scharfschaltung ist ebenfalls möglich.

Die 10 LEDs an der Zentrale informieren über ihren Status sowie den Zustand von Meldern und Bedienelementen. Alarmmeldungen laufen komplett IP-basiert. Im Alarmfall bekommen Sie eine E-Mail - wenn Sie die PIR Netzwerkkamera eingebunden haben, sogar mit Bildanhang. Alternativ informiert Sie die Zentrale im Alarmfall durch Voice-over IP mit einem Anruf auf Ihrem mobilen Endgerät, PC oder Festnetztelefon (per Sprachansage). Die optional erhältliche Innensirene signalisiert lokalen Alarm. Darüber hinaus ermöglicht Ihnen die Secvest IP den Zugriff auf die gespeicherten Alarmbilder der angeschlossenen PIR Netzwerkkameras. Mit dem optionalen IP Alarmmodul lässt sich die Secvest IP um zwei „IP-Alarmzonen“ erweitern.

Technologien

- Max. 11 Funkmelder auf 3 Zonen und zusätzlich 3 Bedieneinheiten
- Push-Benachrichtigung an iPhone/iPad
- Programmierung und Bedienung über integrierten Web-Server
- Aktive Alarmverifikation durch Video-Motion-Detektion (in Verbindung mit PIR Netzwerkkamera)
- Alarmbilder werden in der Zentrale gespeichert
- E-Mail Benachrichtigung im Alarmfall

Secvest IP Funkalarmzentrale

Art.-Nr. FUA10011

Seite 2 von 4

- Kompatibel mit IP-Alarmmodul
- Interne Scharfschaltung möglich
- Benachrichtigung im Alarmfall mittels Sprachnachricht

Technische Daten - Secvest IP Funkalarmzentrale

Abmessungen	(BxHxT) 193x233x45 mm
Aktiver Einbruchschutz	Mit mechatronischen Komponenten (Hebelversuchsüberwachung nur im aktiven Zustand)
Alarmierung	E-Mail, VOIP (Festnetz, Mobilfunk, VoIP-Client) und Push-Notifikation
Anzahl Bedienelemente	3
Anzahl Benutzer	2
Anzahl Ereignisse	500
Anzahl Fernbedienungen	3
Anzahl Funkzonen	3
Anzahl virtuelle IP-Zonen	3
Anzeige	Status-LEDs
Ausgänge	1 x Relais, 4 x Transistor, 2 x Funkschaltausgänge (optional)
Batterie - Typ	12 V, 1,2 Ah Blei-Gel Akku
Bedienung	Lokal: über Secvest Key, Funk-Fernbedienung, Funk-Türzusatzschloss/Fern: online über Web-Oberfläche, iPhone/iPad App
Breite	193 mm
Bruttogewicht	2,56 kg
DSL-Überwachung	Ja
Duplex-Antennentechnologie	Ja
Ereignisspeicher	Ja
Erweiterbar (Funk)	Ja
Fernwartung	Ja
Funkalarm-Bandbreite	Schmalband
Funkfrequenz	868,66 MHz
Funkleistung	10 mW
Gehäusematerial	ABS
Höhe	233 mm
Integrierte Sirene	Nein
Kommunikation/ Alarmierung	E-Mail, Push-Benachrichtigung auf iPhone und iPad, Voice-over-IP-Anruf
Leistungsaufnahme	13,8 W
Länge	45 mm
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	75 %
Max. Notstrom-Laufzeit	5 h

Secvest IP Funkalarmzentrale

Art.-Nr. FUAA10011

Seite 3 von 4

Technische Daten - Secvest IP Funkalarmzentrale

Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Empfangen (Gebäude)	30 m
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30 m
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Modulation	FM
Montageort	An optimale Funkleistung angepasste Umgebungsbedingungen
Nettogewicht	0,76 kg
Netzteil	Extern
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP, DHCP, SMTP, DNS, NTP, HTTP
Netzwerkanschluss	RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T
Notstromversorgung	Ja
Programmierung	Über integrierten Web-Server
Sabotageüberwachung	Ja
Schaltausgänge	7
Schutzart IP	34
Sicherung	Verpolschutz
Spannungsversorgung DC	13,8 V
Spannungsüberwachung	Ja
Sprache Anleitung	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Sprache OSD	DE, UK, FR, NL, DK
Sprache Verpackung	DE, UK, FR, NL, DK
Stromaufnahme	1.200 mA
Teilbereiche/Überwachungsbe- reiche	1
Umweltklasse	II
Unterstützte Browser	Safari 5, Mozilla Firefox 5, Google Chrome, Internet Explorer 9
VdS Klasse	ohne
Video-Verifikation	optional mit PIR-Netzwerkkamera
Zugriffsschutz	Benutzername, Passwort

Secvest IP Funkalarmzentrale

Art.-Nr. FUAA10011

Seite 4 von 4

Technische Daten - Internationales Steckernetzteil 13,8 V/1,7 A

Abmessungen	(B x H x T) ca. 44 x 69 x 83 mm
Breite	44 mm
Gehäusematerial	ABS
Höhe	69 mm
Kabellänge	1,5 m
Länge	83 mm
Spannungsversorgung AC	100 - 240 V
Spannungsversorgung DC	13,8 V
Stromaufnahme	1.750 mA
EAN	4043158029208