

# Secvest Funk-Steckdose

Art.-Nr. FUHA50010

Seite 1 von 2



## Sicherheit durch gezielte Lichtsteuerung

Integriert in die Secvest Funkalarmanlage reagiert diese Funk-Steckdose auf den jeweiligen Status der Alarmanlage. So können Sie beispielsweise eine Anwesenheitssimulation durchführen und für Außenstehende den Eindruck erwecken, zu Hause. Eine weitere Funktion ist die gezielte Steuerung von Licht im Alarmfall. Gerade diese Funktion kann bei Alarm mehr Sicherheit bieten und einen potenziellen Eindringling in die Flucht schlagen.

Es können beliebig viele der manuell schaltbaren Secvest Funk-Steckdosen, auf 32 individuelle Funkgruppen verteilt, in die Alarmanlage eingebunden werden. Diese können sogar nach individuellen Zeitplänen geschalten werden.

## Technologien

- Ermöglicht das drahtlose Schalten von Verbrauchern (z. B. Licht) im Alarmfall
- Integrierte Status-LED
- Manuelle Schaltung an der Steckdose möglich
- Schuko-Stecker

## Technische Daten - Secvest Funk-Steckdose

Abmessungen	(BxHxT) 60x114x42 mm
Anschlüsse	Schukostecker am Gerät (Typ: EF), Schukodose am Gerät (Typ: F)
Anzeige	Status-LED
Breite	60 mm
Funkalarm-Bandbreite	Schmalband
Funkfrequenz	868 MHz
Gehäusematerial	PBT, ABS, PC
Höhe	42 mm
Leistungsaufnahme	1,2 W
Leistungsaufnahme Standby	0,5 W

# Secvest Funk-Steckdose

Art.-Nr. FUHA50010

Seite 2 von 2

## Technische Daten - Secvest Funk-Steckdose

Länge	114 mm
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Empfangen (Gebäude)	30 m
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Modulation	FM
Montageort	An optimale Funkleistung angepasste Umgebungsbedingungen
Nettogewicht	0,148 kg
Schaltleistung	2300 W
Schutzart IP	20
Spannungsversorgung AC	230 V
Sprache Anleitung	DE, IT, NL, RU, ES, SE
Umweltklasse	II