

Smartvest Pro Funk-Erschütterungsmelder

Art.-Nr. FUEM45000

Seite 1 von 2



Feinfühler für Fenster, Tür & Co.

Jemand versucht, ein Fenster aufzuhebeln oder einzuschlagen, ein Kunstwerk oder andere Wertgegenstände zu stehlen? Wenn dieser feinfühlige Erschütterungsmelder vor Ort ist, merkt er es sofort.

Am besten werden Eindringlinge bereits beim Einbruchsversuch gestoppt, etwa wenn sie versuchen, durch ein Fenster zu gelangen. Spätestens jedoch, wenn es um wertvolle Gegenstände geht, sollten die Alarmglocken schrillen.

Der Smartvest Pro Funk-Erschütterungsmelder reagiert sensibel und zuverlässig auf Erschütterungen von z. B. Fensterglas, was sofort Alarm auslöst. Das schließt eine Push-Benachrichtigung verbundener Nutzer über die Smartvest Pro-App ein. Die Empfindlichkeit des Melders ist in drei Stufen regelbar. Auch Objekte wie ein Safe oder ein Kunstwerk lassen sich damit geschickt überwachen. Die Batterien halten lange und sind problemlos wechselbar. Für ein angenehm sicheres Zuhause. Für dich und deine Familie.

Technologien

- An Fenster, Haustür, Terrassentür, Gegenstand & Co. platziert, erkennen und melden Smartvest Pro Funk-Erschütterungsmelder zuverlässig Erschütterungen
- Zum Schutz vor Einbruch und Diebstahl
- Löst Alarm aus und startet alle individuell konfigurierten Szenarien in Kombination mit der Funk-Alarmanlage Smartvest Pro
- Empfindlichkeit in drei Stufen einstellbar
- Optionale Komfort-Funktion, z. B. „wenn Kellertür bewegt, dann Licht an“ in Kombination mit der Smartvest Pro Funk-Steckdose und einer handelsüblichen Stehlampe
- Einfache Installation (mit Klebepad oder Schrauben und Dübeln, alles im Lieferumfang enthalten), auch frei platzierbar auf einem Objekt (etwa Safe oder Kunstwerk)
- Leicht wechselbare Batterien inklusive

Smartvest Pro Funk-Erschütterungsmelder

Art.-Nr. FUEM45000

Seite 2 von 2

Technische Daten - Smartvest Pro Funk-Erschütterungsmelder

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Abmessungen | 73 x 27 x 10 mm |
| Batterie - Batteriebetrieb | Ja |
| Batterie - Menge | 1 |
| Batterie - Typ | CR2032 (3V) |
| Batterie - max. | 1 Jahr(e) |
| Batterielebensdauer | |
| Batterieart | Auswechselbar |
| Bruttogewicht | 0,051 kg |
| Einsatzbereiche | Innenraum |
| Farbe | weiß |
| Funk-Modulation | FSK |
| Funkfrequenz | 868,3 MHz |
| Funkreichweite | Je nach Installation max. 100 m |
| Gehäusematerial | Plastik |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 80 % |
| Min. Betriebstemperatur | 0 °C |
| Min. Luftfeuchtigkeit | 10 % |
| Nettогewicht | 0,019 kg |
| Sabotageschutz | Ja |
| Sendeleistung | 11,3 dBm |
| Stromaufnahme Standby | 0,014 mA |