



Übersicht und Kontrolle jederzeit

Mit dem Comfion Funk-Bedienteil Mifare DESFire steuern Sie Ihre Alarmanlage einfach und sicher - perfekt für Ihr Zuhause. Das große, beleuchtete LCD-Display zeigt Ihnen jederzeit den aktuellen Systemstatus und warnt zuverlässig bei Fehlern. So behalten Sie immer den Überblick und fühlen sich rundum geschützt.

Einfache und sichere Bedienung

Die Bedienung ist kinderleicht: Das kapazitive Tastenfeld reagiert sensibel auf Berührung, und per moderner RFID-Technologie (Mifare DESFire) können Sie Ihre Alarmanlage sogar berührungslos scharf- und unscharfschalten. Für noch mehr Sicherheit lässt sich die Zugangskontrolle mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung kombinieren. Zusätzlich können Sie bis zu drei Haus-Automatiken direkt über das Bedienteil steuern - damit Ihr Zuhause nicht nur sicher, sondern auch komfortabel wird.

Intelligente Displayfunktionen und Notfallschutz

Das Display aktiviert sich automatisch, sobald Sie sich nähern, und passt seine Helligkeit je nach Umgebungslicht an. Für Notfälle gibt es eine Panikfunktion, die Sie per Zahlencode auslösen können - ein beruhigendes Plus an Sicherheit. Der integrierte Signalgeber (Piezzo) warnt Sie akustisch, wenn ein Alarm ausgelöst wird.

Zuverlässige Funkverbindung und flexible Stromversorgung

Dank der Funkreichweite von bis zu 1000 Metern im Freifeld sind Sie auch in größeren Gebäuden bestens vernetzt. Die Stromversorgung erfolgt wahlweise über langlebige Batterien mit bis zu zwei Jahren Laufzeit oder über ein optionales Netzteil - so bleibt Ihr System jederzeit einsatzbereit.

Professionelle Sicherheit für Ihr Zuhause

Das Comfion Funk-Bedienteil erfüllt höchste Sicherheitsstandards und ist nach EN 50131 Grad 2 zertifiziert - damit Ihr Zuhause professionell geschützt ist. Verlassen Sie sich auf intelligente Technik, die Ihnen Sicherheit und Komfort in

Comfion Funk-Bedienteil Mifare DESFire

Art.-Nr. FUBE80100

Seite 2 von 3

einem bietet.

Technologien

- Großes, beleuchtetes LCD zeigt jederzeit den Systemstatus und Warnungen – volle Kontrolle auf einen Blick
- Komfortable Bedienung per kapazitivem Tastenfeld oder sicher via RFID (Mifare DESFire) – auch 2-Faktor-Authentifizierung möglich
- Bis zu 3 Haus-Automationen programmierbar – mehr als nur Alarmsteuerung
- Integrierter Piezzo warnt akustisch im Alarmfall – direkt und zuverlässig
- Display aktiviert sich automatisch durch Näherungssensor, passt Helligkeit dank Sensor an – Bedienkomfort rund um die Uhr
- Überfall- und Panikalarm per festgelegtem Zahlencode – zusätzliche Sicherheit für Notfälle
- Flexible Stromversorgung: 2 Jahre Batteriebetrieb oder Netzteil (optional)
- Extra starke Funkreichweite bis 1000 m im Freifeld – zuverlässige Verbindung mit Comfion Funk
- EN 50131 Grad 2 zertifiziert – professionelle Sicherheit für Ihr Zuhause

Technische Daten - Comfion Funk-Bedienteil Mifare DESFire

Abmessungen	115 x 176 x 35 mm
Absicherungsart	Einbruchschutz
Anschlüsse	12V DC-Buchse
Anzeige	LCD (144 x 32px), LED
Batterie - Batteriebetrieb	Ja
Batterie - Menge	4
Batterie - Typ	CR123A, 3V Lithium
Batterie - max. Batterielebensdauer	2 Jahr(e)
Breite	115 mm
Bruttogewicht	0,344 kg
EN	Grad 2
Einsatzbereiche	Innenraum
Farbe	weiß
Funkfrequenz	868 MHz
Funkleistung	25 mW
Gehäusematerial	ASA
Höhe	176 mm
Integrierte Sirene	ja (kein Signalgeber nach EN 50131)
Kompatibel zu	Comfion
Lesertyp	Mifare DESfire EV1/EV2/EV3, Mifare Classic (optional)

Comfion Funk-Bedienteil Mifare DESFire

Art.-Nr. FUBE80100

Seite 3 von 3

Technische Daten - Comfion Funk-Bedienteil Mifare DESFire

Max. Betriebstemperatur	60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	1.000 m
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	1.000 m
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Modulation	2FSK
Nettogewicht	0,28 kg
Sabotageüberwachung	Ja
Schalldruck	60 dB
Schutzart IP	54
Sensortyp	PIR, Lux
Sicherheitsgrad	2
Spannungsversorgung AC	12 V
Spannungsüberwachung	Ja
Statusanzeige	Ja
Tiefe	35 mm
Umweltklasse	II
Zertifizierungen	EN 50131 Gr. 2; VSÖ