

Système d'Alarme sans Fil et Application Smartvest – Centrale d'Alarme

Art.-Nr. FUAA35010A

Seite 1 von 2



La centrale d'alarme Smartvest relie jusqu'à 32 composants de détection radio et jusqu'à 4 caméras IP à l'application gratuite et représente ainsi le point focal d'un intérieur moderne. Elle assure en l'occurrence une sécurité fiable en continu, associée à des fonctions de domotique attrayantes. Grâce au Plug and Play, l'installation de tous les composants supplémentaires est elle aussi facilement envisageable: ils sont déjà préconfigurés et s'intègrent très simplement par l'intermédiaire de l'application gratuite. Tous les autres paramétrages, comme par exemple une simulation de présence, sont effectués commodément et intuitivement par l'intermédiaire de la tablette ou du smartphone. En outre, l'hygromètre intégré peut à tout moment être actionné en réaction aux variations de la température ambiante et de l'humidité de l'air. En cas d'alarme, la centrale d'alarme est dotée d'une sirène intégrée d'une puissance de 90dB et peut alerter en parallèle avec des notifications push par l'application et par e-mail.

Technologies

- Sécurité intégrale intelligente et fiable pour votre domicile pour un montage facile
- Installation Plug&Play rapide de la centrale d'alarme via un bloc d'alimentation 5 V et des détecteurs préconfigurés par radio, sans câblage ni perçage
- Sécurité intégrale avec pile de sauvegarde pour l'alimentation de secours, extensible à 32 composants sans fil et 4 caméras IP max.
- Contrôler et commander ce qui se passe à domicile : accès mobile depuis n'importe où grâce à l'application Smartvest gratuite (iOS, Android)
- Alerte immédiate grâce à une sirène intégrée d'une puissance de 90 dB et une notification Push par l'application et par e-mail
- Commande de l'application intuitive avec aperçu de la caméra en direct, fonction des instantanés et simulation de présence grâce à une commande de l'éclairage et TV (accessoire de prise sans fil nécessaire)
- Journal avec jusqu'à 1 000 événements enregistrés et clichés de caméra
- Jusqu'à 32 scénarios configurables de façon personnalisée, par exemple une commande d'éclairage intelligente : système désactivé, mouvement détecté, lumière allumée
- Hygromètre intégré pour l'affichage de la température de la pièce et de l'humidité de l'air

Système d'Alarme sans Fil et Application Smartvest – Centrale d'Alarme

Art.-Nr. FUAA35010A

Seite 2 von 2

Caractéristiques techniques - Système d'Alarme sans Fil et Application Smartvest – Centrale d'Alarme

Accès simultané au réseau	3
Affichage	LED
Alerte	Notification push / Courriel / SMS / Signal sonore d'avertissement
Alimentation de secours	Oui
Alimentation électrique CC	5 V
Batterie - fonctionnement sur batterie	Oui
Batterie - quantité	6
Batterie - type	AA (1,5V)
Caméras IP supportées	PPIC32020 / PPIC32520 / PPIC34520 / PPIC35520 / PPIC36520 / TVAC19000 / TVAC19100 / TVAC1600x
Classe VdS	Sans
Compatible avec	SHGW10000 / SmartFriendsBox
Connexion réseau	Connecteur RJ-45 (10/100 Mbps)
Consommation de courant	480 mA
Couleur	Blanc
Couleur lumineuse	Bleu / Jaune / Rouge
Cryptage	AES128, HTTPS
Dimensions	(B x L x H) 280 x 89 x 280 mm
Fréquence radio	868 MHz
Humidité de l'air max.	80 %
Humidité de l'air min.	10 %
Logiciel	App: Smartvest (Android / iOS)
Matériau du boîtier	Plast
Modulation radio	FSK
Nombre d'utilisateurs	1
Nombre d'événements	1.000
Nombre de zones de fil	0
Nombre de zones radio	32
Poids brut	1,04 kg
Poids net	0,54 kg
Portée radio	(Selon l'installation) 30 - 100 m
Puissance d'émission	4,5 dBm
Sirène intégrée	< 90 dB
Température de fonctionnement max.	40 °C
Température de fonctionnement min.	0 °C
Type de connecteur	Prise-DC: 3,5 x 1,35mm