

Bouton-poussoir mural radio Comfion (alarme)

Art.-Nr. FUAT80100

Seite 1 von 3



Alarme silencieuse ou domotique intelligente

Avec le bouton-poussoir mural radio Comfion, vous avez le choix ! Ce bouton-poussoir d'agression radio innovant offre deux possibilités d'utilisation différentes, selon les besoins : Le bouton-poussoir peut être utilisé comme bouton d'agression classique pour une alarme silencieuse ou comme bouton pour la domotique pour plus de confort.

Mode bouton-poussoir d'agression

En appuyant sur le bouton pendant deux ou trois secondes, une alarme de panique est immédiatement déclenchée sur la centrale d'alarme Comfion. Une confirmation par vibration (en option) indique que l'alarme a bien été transmise. Vous avez le choix entre une alarme qui retentit fort sur place ou une alarme qui informe discrètement un centre de contrôle - parfait pour les urgences discrètes. Grâce à cette flexibilité, le bouton-poussoir est optimal pour une utilisation dans les chambres à coucher ou pour être placé discrètement sur le bord d'un comptoir.

Pour plus de confort

Alternativement, le bouton-poussoir peut être utilisé pour commander des automatismes. Une simple pression permet de déclencher un automatisme préalablement défini dans le Comfion - idéal pour des solutions de commande intelligentes au quotidien.

Sécurité certifiée selon EN degré 2

L'appareil est certifié selon la norme EN 50131 degré 2, ce qui garantit une sécurité et une fiabilité maximales en cas d'alarme. Grâce à ses options de montage flexibles, le bouton-poussoir peut être soit collé, soit vissé, en fonction des exigences individuelles de l'environnement.

Ce bouton-poussoir ne convainc pas seulement par ses fonctions de sécurité, mais aussi par sa polyvalence dans le domaine de la domotique.

Bouton-poussoir mural radio Comfion (alarme)

Art.-Nr. FUAT80100

Seite 2 von 3

Technologies

- Deux modes de fonctionnement : Alarme d'agression ou bouton pour la domotique intelligente
- Alarme forte ou option d'alarme silencieuse selon les besoins
- Confirmation par vibration de l'activation de l'alarme
- Certification selon EN 50131 degré 2 pour une sécurité maximale
- Montage facile : à visser ou à coller

Caractéristiques techniques - Bouton-poussoir mural radio Comfion (alarme)

Alimentation électrique CC	3 V
Batterie - durée de vie max. de la batterie	5 a
Batterie - quantité	1
Batterie - type	CR123A
Certifications	EN 50131 niveau 2; VSÖ
Classe d'environnement	II
Compatible avec	Comfion
Contrôle de tension	Oui
Couleur	blanc
Degré de sécurité	2
Dimensions	48 x 76 x 21 mm
Domaines d'utilisation	Usage intérieur
EN	Niveau 2
Fréquence radio	868 MHz
Hauteur	76 mm
Humidité de l'air max.	95 %
Largeur	48 mm
Matériau du boîtier	Plastique
Modulation	2FSK
Norme	EN50131-3:2009, EN50131-5-3:2017
Poids brut	0,06 kg
Poids net	0,042 kg
Portée max. réception (champ libre)	1.000 m
Portée max. émission (champ libre)	1.000 m
Profondeur	21 mm
Puissance radio	25 mW
Surveillance anti-sabotage	Oui
Température de fonctionnement max.	50 °C

Bouton-poussoir mural radio Comfion (alarme)

Art.-Nr. FUAT80100

Seite 3 von 3

Caractéristiques techniques - Bouton-poussoir mural radio Comfion (alarme)

Température de fonctionnement min.	-20 °C
Type de couverture	Protection anti-effraction