



Unité de commande pour le trousseau de clés

Depuis la porte de la maison, tu peux activer et désactiver ton détecteur d'effraction Smartvest Pro grâce à cette télécommande sans fil. Des scénarios pratiques peuvent également être activés en appuyant simplement sur un bouton.

Pour les sorties sans téléphone portable, ou pour les enfants ne possédant pas encore de smartphone : Vous pouvez utiliser une ou plusieurs télécommandes pour commander le système d'alarme sans fil Smartvest Pro à la porte de la maison. Les LED verte ou rouge sur la télécommande Smartvest Pro indique clairement les procédures : rien de plus simple.

Avec l'application Smartvest Pro gratuite pour smartphones et tablettes, tu peux également personnaliser tes scénarios et en activer un avec la touche de fonction librement configurable de la télécommande. Appuyer plus longtemps sur cette touche supplémentaire déclenche aussi une alarme panique : La sirène intérieure puissante est immédiatement activée sur la centrale Smartvest Pro et d'autres actions ont lieu en fonction des réglages sélectionnés. La pile dure longtemps et se remplace facilement. Pour un chez-soi confortable et sûr. Pour toi et ta famille.

Technologies

- Télécommande sans fil Smartvest Pro pour commander le système d'alarme sans fil Smartvest Pro (en appuyant sur un bouton)
- Chaque interaction est suivie d'un retour visuel clair
- Touche supplémentaire pour le déclenchement de l'alarme panique ou l'activation d'un scénario confort, par exemple en combinaison avec la prise sans fil Smartvest Pro et un lampadaire usuel
- Convient pour le trousseau de clés, avec anneau porte-clés intégré
- Pile incluse facile à remplacer

Télécommande sans fil Smartvest Pro

Art.-Nr. FUBE45000

Seite 2 von 2

Caractéristiques techniques - Télécommande sans fil Smartvest Pro

Affichage	LED
Batterie - durée de vie max. de la batterie	1 a
Batterie - fonctionnement sur batterie	Oui
Batterie - quantité	1
Batterie - type	CR2032 (3V)
Consommation de courant en veille	0,01 mA
Couleur	blanc
Dimensions	69,5 x 28 x 8 mm
Domaines d'utilisation	Usage intérieur
Fréquence radio	868,3 MHz
Humidité de l'air max.	80 %
Humidité de l'air min.	10 %
Indice de protection IP	20
Matériau du boîtier	Plastique
Modulation radio	FSK
Poids brut	0,031 kg
Poids net	0,013 kg
Portée radio	max. 100 m
Puissance d'émission	11,3 dBm
Température de fonctionnement max.	40 °C
Température de fonctionnement min.	0 °C
Type de pile	Remplaçable