

# Secvest Funk-Überfalltaster

Art.-Nr. FU8300

Seite 1 von 2



Der Secvest 2WAY Funk-Überfalltaster ist ein Melder der Secvest (oder der Terxon mit einem Funkerweiterungsmodul). Per Knopfdruck lösen Sie hier einfach und diskret einen Überfallalarm aus, wenn Sie Hilfe benötigen. Der Funk-Überfalltaster wird als Zone mit der Eigenschaft "Überfall" in die Secvest eingelernt. Auch im unscharfen Zustand der Zentrale wird diese Zone überwacht und bei Betätigung des Tasters ein Alarm ausgelöst. In den Systemeinstellungen der Secvest legen Sie fest, ob es sich dabei um einen lokalen oder einen stillen Alarm handelt. Optimaler Einsatzort des Funk-Überfalltasters ist in Schlafräumen und Eingangsbereichen sowie unterhalb eines Ladentisches.

## Technologien

- Komfortable Aufputzmontage
- Geeignet für unauffällige und diskrete Alarmierung
- Sabotageüberwachung

## Technische Daten - Secvest Funk-Überfalltaster

Abmessungen	(BxHxT) 85x85x52 mm
Batterie - Typ	Lithiumbatterie - CR2477R
Batterie - max. Batterielebensdauer	2 Jahr(e)
Breite	85 mm
Funkalarm-Bandbreite	Schmalband
Funkfrequenz	868,6625 MHz
Gehäusematerial	Thermoplastischer Kunststoff
Höhe	85 mm
Länge	52 mm
Max. Betriebstemperatur	50 °C

# Secvest Funk-Überfalltaster

Art.-Nr. FU8300

Seite 2 von 2

## Technische Daten - Secvest Funk-Überfalltaster

Max. Reichweite Senden (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30 m
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Modulation	FM
Schutzart IP	32
Sicherheitsgrad	2
Spannungsversorgung DC	3 V
Umweltklasse	II