

Secvest 2WAY Funk-Überfallsender

Art.-Nr. FU8305

Seite 1 von 2



Der Secvest Funk-Überfallsender ist ein Handmelder der Secvest (oder der Terxon mit einem Funkerweiterungsmodul). Per Knopfdruck lösen Sie hier einfach und diskret einen Überfallalarm aus, wenn Sie Hilfe benötigen. Mit einem Gewicht von 14 Gramm und einer Größe von 44 x 32 x 13 mm passt der Funk-Überfallsender in jede Tasche. Der Sender wird einem bestimmten Benutzer der Secvest zugeordnet. Auch im unscharfen Zustand der Anlage genügt ein Knopfdruck und ein Überfallalarm wird ausgelöst. In den Systemeinstellungen der Secvest legen Sie fest, ob es sich dabei um einen lokalen, oder einen stillen Alarm handelt. Befestigen lässt sich der Funk-Notrufsender entweder am Armband oder Gürtel, oder Sie tragen ihn um den Hals. Der Sender ist gegen Strahlwasser (Schutzklasse IP65) geschützt und muss somit auch unter der Dusche nicht abgelegt werden. Ist nicht kompatibel zur FUAA50000.

Technologien

- Zum diskreten Auslösen eines Überfallalarms
- Klein und handlich
- Strahlwassergeschützt (IP65)
- Befestigung an Arm, Gürtel oder um den Hals

Technische Daten - Secvest 2WAY Funk-Überfallsender

Abmessungen	(BxHxT) 44x32x13 mm
Batterie - max.	5 Jahr(e)
Batterielebensdauer	
Breite	44 mm
Farbe	schwarz
Funkfrequenz	868,6625 MHz
Funkleistung	10 mW
Gehäusematerial	ABS
Höhe	32 mm
Kompatibel zu	Secvest, Terxon
Länge	13 mm
Max. Betriebstemperatur	55 °C

Secvest 2WAY Funk-Überfallsender

Art.-Nr. FU8305

Seite 2 von 2

Technische Daten - Secvest 2WAY Funk-Überfallsender

Max. Reichweite Senden (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30 m
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Modulation	FM
Nettogewicht	0,01 kg
Schutzart IP	65
Sicherheitsgrad	2
Spannungsversorgung DC	3 V
Spannungsüberwachung	Ja
Umweltklasse	II
VdS Klasse	ohne