

Secvest Funk-Schlüsselschalter

Art.-Nr. FUBE50060

Seite 1 von 2



Nie mehr Code vergessen

Der Secvest Funk-Schlüsselschalter ist ein optionales Zusatzmodul für die Secvest Funkalarmanlage. Er ermöglicht die bequeme Aktivierung und Deaktivierung der Alarmanlage per Schlüsselumdrehung. So wird kein Code mehr benötigt, der sonst an der Zentrale eingegeben werden müsste, und die Alarmanlage kann an der Zentrale oder am Bedienteil durch das gewohnte Drehen des Schlüssels im Schloss scharf und unscharf geschaltet werden.

Übersichtliche Statusanzeige - sichere Übertragung

Zwei integrierte LEDs zeigen den Status der Anlage an. Ein Fehlalarm durch falsche Bedienung ist somit ausgeschlossen. Die Kommunikation zwischen der Zentrale und ihren Komponenten erfolgt auf einer sicheren Funk-Frequenz, die ausschließlich für den Security-Bereich reserviert ist. Die Schutzklasse IP55 ermöglicht den Einsatz des Funkschlüsselschalters auch im geschützten Außenbereich.

Technologien

- Bequeme Aktivierung und Deaktivierung der Alarmzentrale per Schlüsselumdrehung
- Robustes Gehäuse
- Kernziehschutz

Technische Daten - Secvest Funk-Schlüsselschalter

Abmessungen	(BxHxT) 87x117x47 mm
Batterie - Typ	3,6 V AA Li-Batterie (FU2992) oder 12 V DC
Batterie - max. Batterielebensdauer	2 Jahr(e)
Breite	87 mm
Funkfrequenz	868,6625 MHz
Funkleistung	10 mW

Secvest Funk-Schlüsselschalter

Art.-Nr. FUBE50060

Seite 2 von 2

Technische Daten - Secvest Funk-Schlüsselschalter

Gehäusematerial	Aluminium und Kunststoff
Höhe	117 mm
Länge	47 mm
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Empfangen (Gebäude)	30 m
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30 m
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Montageort	Innen- und geschützter Außenbereich
Nettogewicht	0,55 kg
Sabotageüberwachung	Ja
Schutzart IP	55
Spannungsversorgung DC	3,6/12 V
Spannungsüberwachung	Ja
Statusanzeige	Ja
Stromaufnahme	36 mA
Umweltklasse	II