



Dieses Komplettsset mit 5 dB Antenne, Wandhalter und 2 m Kabel ist ideal zur Signalverstärkung und Reichweitenerhöhung für Funk- und WLAN-Kameras. Der robuste Wandhalter sowie das wettergeschützte Kabel und die wettergeschützte Antenne ermöglichen eine problemlose Montage. Die Antenne ist passend zu allen RP-SMA-Anschlüssen mit einem Feingewinde (~45 Windungen pro Zoll). Passend zu: TVAC14010, TVAC15010, TVAC1601x, TVAC18010, TVAC19x00, PPIC3xxxx, PPDF1xxxx.

Technologien

- Komplettsset mit 5-dB-Antenne, Wandhalter und 2-m-Kabel
- Ideal zur Signalverstärkung und Reichweitenerhöhung für Funk- und WLAN-Kameras
- Robuster Wandhalter sowie wettergeschütztes Kabel und Antenne
- Passend zu TVAC14010, TVAC15010, TVAC1601x, TVAC18010, TVAC19x00, PPIC3xxxx, PPDF1xxxx

Technische Daten - Signalverstärker

| | |
|-------------------------|--|
| Abmessungen | (ØxH) 13x195 (Antenne) mm |
| Anschlüsse | RP-SMA Buchse (Antenne), RP-SMA Stecker (Kabel), RP-SMA Buchse (Kabel) |
| Anwendungszweck | Innen- und Außenbereich |
| Breite | 13 mm |
| Gewinn | 5 dB |
| Höhe | 195 mm |
| Impedanz | 50 Ω |
| Kabelart | Antennenkabel |
| Kabeldurchmesser | 6 mm |
| Kabellänge | 2 m |
| Leistungsaufnahme | 2 W |
| Max. Betriebstemperatur | 60 °C |
| Min. Betriebstemperatur | -40 °C |
| Nettogewicht | 0,29 kg |
| Öffnungswinkel horz. | 360 ° |