



Auch für größere Leistungs-, Schutz- und Trennschalter mit 480/600 V:

Elektriker sichern sich und andere im Wartungsfall gegen unbeabsichtigtes oder unerlaubtes Wiedereinschalten.

Dabei umschließt E211 den Schalter und verhindert durch das Einhängen eines Vorhangschlosses den Zugriff durch Unberechtigte. Der Schalter kann erst wieder betätigt werden, wenn das Vorhangschloss entnommen wird.

## Technologien

- Polyamid, teilweise glasfaserverstärkt: langlebig, widerstandsfähig, nicht leitend
- Einfache Anwendung mit Schraubmechanismus zur sicheren Befestigung (werkzeuglos)
- Mit beiliegendem Adapter für Flachsicherungen

## Einsatz und Anwendung

- Sicherung von Schutzschaltern im Wartungsfall
- Anwendung ohne Werkzeug, einfach aufstecken und mit dem Handrädchen festschrauben
- Zum Einhängen eines Vorhangschlosses bis 7 mm Bügeldurchmesser
- Mit Adapterstück zur besseren Fixierung

## Technische Daten - E211 #USA

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Breite                             | 59 mm         |
| Bügelstärke                        | 7 mm          |
| Einhängepunkte                     | 1             |
| Färbung                            | rot           |
| Gewicht                            | 55 g          |
| Tiefe                              | 50 mm         |
| max. Breite<br>Schutzschalterwippe | 40 mm         |
| EAN                                | 4003318675195 |