



Teknologier

- Komfortabel betjening med LCD-tastatur
- Kan som option udvides med et indstik-relæmodul
- Kompakt hus
- Høj sikkerhed takket være sabotageovervåget central, tastatur og detektor

Tekniske oplysninger - Terxon SX alarmcentral

Antal betjeningsenheder	4
Antal brugere	16
Antal hændelser	250
Antal ledningsførte zoner	8
Antal sabotagezoner	1
Batteri - type	12 V DC, 7,0 Ah bly-akkumulator
Bredde	240 mm
Certificeringer	INCERT
Delområder/overvågningsområder	4
Display	Alfanumerisk LCD-display, med 2 linjer
Fjernservice	Nej
Husmateriale	Central: Metal, tastaturer: ABS
Hændelseshukommelse	Ja
Højde	240 mm
Integreret sirene	Ja
Kan udvides (hybrid)	Nej
Kommunikation/alarmering	Kun kompatibel via eksterne opkaldsmoduler: AZ6301, AZWG10020

Tekniske oplysninger - Terxon SX alarmcentral

Kontaktudgange	3 x transistor 500 mA, 8 x transistor 50 mA, kan programmeres efter ønske
Længde	85 mm
Maks. antal betjeningsenheder	4
Maks. driftstemperatur	40 °C
Maks. driftstid på nødstrøm	12 h
Maks. ladetid batterier	24 h
Maks. luftfugtighed	75 %
Miljøklasse	II
Min. driftstemperatur	-10 °C
Mål	(BxHxD) 240x240x85 mm
Nettovægt	2,45 kg
Nødstrømsforsyning	1
OSD-sprog	Der kan vælges 11 sprog
Programmering 1	Via tastaturer
Sabotagelinjer	2
Sabotageovervågning	1
Sikkerhedsgrad	2
Sikring	230 V/250 mA, 12 V: 1 A hurtig, batteri: 2 A hurtig
Spændingsforsyning AC	230 V
Spændingsovervågning	Ja
Strømforbrug	200 mA
Tilslutninger	230 V skrueterminal, 13,8 V skrueterminal, højttaler, zone-skrueterminal, 11 x udgange
Zoneafslutning	NC, DEOL