

MX 8-zoners udvidelses modul trådløs

Art.-Nr. AZ4120

Seite 1 von 2



Teknologier

- Til betjening og programmering af alarmcentralen
- Velegnet til indendørs brug og beskyttede udendørs områder
- Betjen alarmcentralen med PIN-kode eller proximity-chip-nøgle
- Integreret proximity-chip-nøgleræser
- Enkel tilslutning ved hjælp af 4-tråds-BUS

Tekniske oplysninger - MX 8-zoners udvidelses modul trådløs

Antal fjernbetjeninger	8
Antal trådløse zoner	8
Bredde	128 mm
Certificeringer	REQ
Display	2x7 segmentvisning
Effektforbrug	55 W
Husmateriale	ABS
Højde	183 mm
Kryptering	true
Længde	35 mm
Modulation	FM
Mål	(BxHxD) 128x183x35 mm
Nettovægt	0,33 kg
Radioalarmens båndbredde	Kortbølge
Sabotageovervågning	1
Spændingsforsyning DC	12 V
Strømforbrug	55 mA

MX 8-zoners udvidelses modul trådløs

Art.-Nr. AZ4120

Seite 2 von 2

Tekniske oplysninger - MX 8-zoners udvidelses modul trådløs

Trådløs effekt	10 mW
Trådløs frekvens	86.866 MHz