

8 zoners trådløs udvidelse til Terxon LX

Art.-Nr. AZ4220

Seite 1 von 2



Den trådløse udvidelse med 8 zoner (AZ4220) er et udvidelsesmodul til Terxon LX. Med dette modul kan der integreres op til 8 trådløse følere i indbrudsalarmcentralen. Det trådløse 8-zoners udvidelsesmodul forbindes med hovedprintpladen på Terxon LX ved hjælp af en 4-leder bus-forbindelse. Der kan i alt tilsluttes 32 udvidelsesmoduler til Terxon LX (såvel trådløse som trådførte). På den måde kan du når som helst udvide din alarmcentral til 264 zoner og udbygge den til et hybridanlæg. De øvrige alarmzoner er frit programmerbare og sabotageovervågede. Alle komponenter i Secvest generationen kan indlæses i radioudvidelsen. Kommunikationen mellem de trådløse udvidelsesmoduler og de enkelte følere foregår på 868,6625 MHz - en radiofrekvens, der er reserveret til sikkerhedsformål. Avanceret FM-radioteknologi med millioner af kodningsmuligheder samt dupleksantenneteknologi garanterer en pålidelig transmission af signaler og en enkel og hurtig installation af de enkelte komponenter. Transmissionsrækkevidden udgør ca. 200 meter udendørs. Zonerne til (radio-) udvidelsesmodulet adresseres via en jumper på printpladen.

Teknologier

- 8 trådløse fjernbetjeninger og 8 trådløse følere til programmering
- Tilslutning med 5-tråds bus
- Duplex-antenneteknologi

Tekniske oplysninger - 8 zoners trådløs udvidelse til Terxon LX

Antal fjernbetjeninger	8
Antal trådløse zoner	8
Bredde	128 mm
Display	2 x 7 segmentvisning
Effektforbrug	55 W
Husmateriale	ABS
Højde	183 mm

8 zoners trådløs udvidelse til Terxon LX

Art.-Nr. AZ4220

Seite 2 von 2

Tekniske oplysninger - 8 zoners trådløs udvidelse til Terxon LX

Kryptering	true
Længde	35 mm
Maks. driftstemperatur	55 °C
Maks. luftfugtighed	93 %
Maks. rækkevidde modtage (bygning)	30 m
Maks. rækkevidde modtage (frit område)	100 m
Min. driftstemperatur	-10 °C
Modulation	FM
Mål	(BxHxD) 128x183x35 mm
Nettovægt	0,33 kg
Radioalarmens båndbredde	Kortbølge
Sabotageovervågning	Ja
Spændingsforsyning DC	12 V
Spændingsovervågning	Nej
Strømforbrug	55 mA
Tilslutninger	5-leder-bus
Trådløs effekt	10 mW
Trådløs frekvens	868,6625 MHz