

Trådløs nøglekontakt

Art.-Nr. FUBE50060

Seite 1 von 2



Glem aldrig mere en kode

Den trådløse Secvest-nøglekontakt er et valgfrit ekstramodul til det trådløse Secvest-alarmanlæg. Giver mulighed for en nem aktivering og deaktivering af alarmanlægget ved at dreje en nøgle. På denne måde er det ikke længere nødvendigt med en kode, der ellers skulle indtastes på centralen, og alarmanlægget kan aktiveres og deaktiveres på centralen eller på betjeningsenheden ved at dreje nøglen som sædvanligt.

Overskuelig statusvisning - sikker overførsel

To integrerede LED'er viser anlæggets status. Det er dermed udelukket, at der kommer en fejlalarm på grund af forkert betjening. Kommunikationen mellem centralen og dens komponenter sker på en sikker radiofrekvens, som udelukkende er reserveret til security-området. Beskyttelsesklassen IP55 muliggør også anvendelse af den trådløse nøglekontakt i det beskyttede udendørs område.

Teknologier

- Nem aktivering og deaktivering af alarmcentralen ved at dreje en nøgle
- Robust hus
- Låsecylindren er sikret mod udtrækning

Tekniske oplysninger - Trådløs nøglekontakt

Batteri - maks. batterilevetid	2 År
Batteri - type	3,6 V AA Li-batteri (FU2992) eller 12 V DC
Beskyttelsesklasse IP	55
Bredde	87 mm
Husmateriale	Aluminium og kunststof
Højde	117 mm
Længde	47 mm

Trådløs nøglekontakt

Art.-Nr. FUBE50060

Seite 2 von 2

Tekniske oplysninger - Trådløs nøglekontakt

Maks. driftstemperatur	55 °C
Maks. rækkevidde modtage (bygning)	30 m
Maks. rækkevidde modtage (frit område)	100 m
Maks. rækkevidde sende (bygning)	30 m
Maks. rækkevidde sende (frit område)	100 m
Miljøklasse	II
Min. driftstemperatur	-10 °C
Monteringssted	Indendørs og beskyttede udendørs områder
Mål	(BxHxD) 87x117x47 mm
Nettovægt	0,55 kg
Sabotageovervågning	Ja
Spændingsforsyning DC	3,6/12 V
Spændingsovervågning	Ja
Statusvisning	Ja
Strømforbrug	36 mA
Trådløs effekt	10 mW
Trådløs frekvens	868,6625 MHz