

Smartvest trådløst basissæt m/app

Art.-Nr. FUAA35001A

Seite 1 von 5



Det Smartvest Trådløst Alarmanlæg og App - Basissæt er en nem vej til et moderne hjem med pålidelig allround-sikkerhed kombineret med attraktive automatiske funktioner. Ordet "smart" henviser ikke kun til produktet og betjeningen via tablet eller smartphone - også installationen er helt enkel takket være Plug and Play og forkonfigurerede komponenter i sættet. Tidskrævende kabelføring og boring hører dermed fortiden til. Ud over alarmcentralen med app tilbyder basissættet alt til den første basissikring af dit hjem takket være åbnings- og bevægelsesføler, fjernbetjening og det nødvendige tilbehør. Den gratis app giver global adgang til alarmcentralen og dermed vished om, at alt er i orden derhjemme. I tilfælde af en alarm har alarmcentralen en integreret, kraftig sirene på 90 dB. Den kan alarmere parallelt med push-meddelelse via app og e-mail. Takket være det integrerede hygrometer er det til enhver tid muligt at reagere på ændringer af rumtemperaturen og luftfugtigheden. Basissættet kan udvides til op til 32 trådløse komponenter og 4 IP-kameraer. På den måde kan der f.eks. med den trådløse Smartvest-stikdåse (FUHA35000A) udføres tilstedeværelsessimuleringer og diverse andre automatiske funktioner på mange elektroniske enheder.

Bemærk:

En integreret sikkerhedsmekanisme beskytter Smartvest-fjernbetjeningen mod såkaldte replayangreb. Alle aktiveringskommandoer til Smartvest-centralen er individualiserede og kan dermed ikke reproducere af uvedkommende.

Teknologier

- Smart og pålidelig allround-sikkerhed til dit hjem, som du let kan montere selv
- Komplet sæt med alarmpanel og app, magnetkontakt og bevægelsesdetektor, fjernbetjening og tilbehør
- Hurtig Plug&Play-installation af alarmcentralen via 5 V-strømforsyning og den forkonfigurerede detektor – trådløst uden kabelføring og huller
- Allround-sikkerhed med backupbatteri til nødstrømforsyning, kan udvides til maks. 32 trådløse komponenter, 4 IP-kameraer
- Øjeblikkelig alarmering via integreret, kraftig sirene på 90 dB og push-meddelelse via app og e-mail - Konstant vished med op til 1.000 gemte hændelser og kameraoptagelser
- Kontroller og styr, hvad der sker derhjemme: mobil adgang over alt via den gratis app Smartvest (iOS, Android)
- Intuitiv app-betjening med livebilleder fra kameraet, snapshot-funktion og tilstedeværelsessimulering takket være

Smartvest trådløst basissæt m/app

Art.-Nr. FUA35001A

Seite 2 von 5

styring af lys (trådløs stikdåse er nødvendigt tilbehør)

- Op til 32 scenarier, f.eks. praktisk lysstyring: Anlæg frakoblet, bevægelse registreret, lys til
- Integreret hygrometer til at vise rumtemperatur og luftfugtighed
- Sikkerhedsmekanisme til beskyttelse mod såkaldte replayangreb (FUBE35001A)

Tekniske oplysninger - Smartvest trådløst alarmpanel m/app

Alarmering	Push notification/ E-Mail / SMS / Akustisk advarselssignal
Antal brugere	1
Antal hændelser	1.000
Antal ledningsførte zoner	0
Antal trådløse zoner	32
Batteri - batteridrift	Ja
Batteri - mængde	6
Batteri - type	AA (1,5V)
Bredde	280 mm
Bruttovægt	1,04 kg
Display	LED
Farve	Hvid
Husmateriale	plastique
Højde	280 mm
Integreret sirene	< 90 dB
Kompatibel med	SHGW10000 / SmartFriendsBox
Kryptering	AES128, HTTPS
Lysfarve	Blå / Gul / Rød
Længde	89 mm
Maks. driftstemperatur	40 °C
Maks. luftfugtighed	80 %
Min. driftstemperatur	0 °C
Min. luftfugtighed	10
Mål	(B x L x H) 280 x 89 x 280 mm
Nettovægt	0,54 kg
Netværkstilslutning	RJ-45-stik (10/100 Mbps)
Nødstrømsforsyning	Ja
Radio modulation	FSK
Samtidig netværksadgang	3
Sendeeffekt	4,5 dBm
Software	App: Smartvest (Android / iOS)
Spændingsforsyning DC	5 V
Stiktype	DC-stik: 3,5 x 1,35mm

Smartvest trådløst basissæt m/app

Art.-Nr. FUA35001A

Seite 3 von 5

Tekniske oplysninger - Smartvest trådløst alarmpanel m/app

Strømforbrug	480 mA
Trådløs frekvens	868 MHz
Trådløs rækkevidde	(Afhængig af installationen) 30 - 100 m
Understøttede IP-kameraer	PPIC32020 / PPIC32520 / PPIC34520 / PPIC35520 / PPIC36520 / TVAC19000 / TVAC19100 / TVAC1600x
VdS-klasse	uden
EAN	4003318388286

Tekniske oplysninger - Smartvest trådløs magnetkontakt

Anvendelsesområder	Inde
Batteri - batteridrift	Ja
Batteri - maks. batterilevetid	1 År
Batteri - mængde	1
Batteri - type	CR2032 (3V)
Bruttovægt	0,092 kg
Display	LED
Farve	Hvid
Husmateriale	plastique
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Ja
Maks. driftstemperatur	40 °C
Maks. luftfugtighed	80 %
Min. driftstemperatur	0 °C
Min. luftfugtighed	10
Mål	(B x L x H) 40 x 14 x 71 mm
Nettovægt	0,03 kg
Radio modulation	FSK
Sabotagebeskyttelse	Ja
Sendeeffekt	4,5 dBm
Strømforbrug	15 mA
Strømforbrug i standby	0,005 mA
Trådløs frekvens	868 MHz
Trådløs rækkevidde	(Afhængig af installationen) 30 - 100 m
EAN	4003318388309

Smartvest trådløst basissæt m/app

Art.-Nr. FUA35001A

Seite 4 von 5

Tekniske oplysninger - Smartvest trådløs bevægelsesdetektor

Anvendelsesområder	Inde
Batteri - batteridrift	Ja
Batteri - maks. batterilevetid	2 År
Batteri - mængde	3
Batteri - type	AA (1,5V)
Bruttovægt	0,252 kg
Detektionsmåde	Varmedetektion
Display	LED
Dyreimmun	Nej
Farve	Hvid
Husmateriale	plastique
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Ja
Maks. driftstemperatur	40 °C
Maks. luftfugtighed	80 %
Min. driftstemperatur	0 °C
Min. luftfugtighed	10
Mål	(B x L x H) 61 x 52 x 110 mm
Nettovægt	0,54 kg
PIR-visningsvinkel lodret	45 °
PIR-visningsvinkel vandret	105 °
Radio modulation	FSK
Sabotagebeskyttelse	Nej
Sendeeffekt	4,5 dBm
Sensortype	PIR
Strømforbrug	15 mA
Strømforbrug i standby	0,03 mA
Trådløs frekvens	868 MHz
Trådløs rækkevidde	(Afhængig af installationen) 30 - 100 m
EAN	4003318388293

Tekniske oplysninger - Smartvest trådløs fjernbetjening

Batteri - batteridrift	Ja
Batteri - maks. batterilevetid	2 År
Batteri - mængde	1
Batteri - type	CR2032 (3V)
Bruttovægt	0,056 kg
Display	LED
Farve	Hvid
Husmateriale	plastique

Smartvest trådløst basissæt m/app

Art.-Nr. FUA35001A

Seite 5 von 5

Tekniske oplysninger - Smartvest trådløs fjernbetjening

Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Ja
Maks. driftstemperatur	40 °C
Maks. luftfugtighed	80 %
Min. driftstemperatur	0 °C
Min. luftfugtighed	10
Mål	(B x L x H) 30 x 14 x 60 mm
Nettovægt	0,022 kg
Radio modulation	FSK
Sendeeffekt	4,5 dBm
Strømforbrug	15 mA
Strømforbrug i standby	0,005 mA
Trådløs frekvens	868 MHz
Trådløs rækkevidde	(Afhængig af installationen) 30 - 100 m
EAN	4003318774430