

# Fjernbetjening Secvest/Secvest 2WAY

Art.-Nr. FUBE50015

Seite 1 von 2



## Komfortabel betjening af alarmcentralen

Den bidirektionelle trådløse fjernbetjening er praktisk tilbehør til den trådløse betjening af alarmanlæg i Secvest-serien med et tryk på en knap. I den forbindelse kan der altid forespørges om anlæggets aktuelle programmeringsstatus. Fjernbetjeningen FUBE50015 er kompatibel med de trådløse alarmanlæg Secvest, Secvest IP og Secvest 2 WAY.

Sikker aktivering, lang rækkevidde

Fjernbetjeningen bruges til enkel aktivering og deaktivering af alarmanlæg på afstand. Takket være 8 integrerede LED'er gives der omgående en klar tilbagemelding om den ændrede systemstatus. Senderækkevidden er ca. 30 meter.

Hurtig hjælp i nødstilfælde

Hvis der trykkes samtidigt på aktiverings- og deaktiveringsknappen, udløses der en overfaldsalarm. På den måde beskyttes ud over materielle værdier også beboernes liv og helbred.

Visning af yderligere informationer

Med et tryk på den tredje knap forespørges der om vigtige informationer om alarmcentralens status (aktiv, inaktiv, internt aktiv, fejl). Tilbagemeldingen sendes omgående til fjernbetjeningen.

Nyttige komfortfunktioner

Den fjerde tast kan programmeres frit. Ud over den interne aktivering kan de anvendes til at koble en udgang (f.eks. styring garageport). Denne tast programmeres direkte på alarmcentralen.

Sikker trådløs kommunikation

Dette produkt er sammen med det trådløse Secvest-alarmanlæg og Secvest Touch beskyttet mod såkaldte replay-angreb med en sikker trådløs kommunikationsproces. Denne metode til beskyttelse mod manipulation fra uvedkommende er bedre end kravene i sikkerhedsstandarden "DIN-EN 50131-1 grad 2".

## Teknologier

- Brugervenlig fjernbetjening med letlæselige tastsymboler
- Til betjening med de trådløse alarmanlæg Secvest, Secvest IP og Secvest 2 WAY

# Fjernbetjening Secvest/Secvest 2WAY

Art.-Nr. FUBE50015

Seite 2 von 2

- Med funktionstasterne "aktivering", "deaktivering" og "statusforespørgsel"
- 8 LED'er til en overskuelig visning og aktuel systemstatus
- Der står taster til rådighed, der kan programmeres efter ønske (kun på det trådløse Secvest-alarmanlæg)
- Brug en sikker trådløs kommunikation til Secvest og Secvest Touch

## Tekniske oplysninger - Fjernbetjening Secvest/Secvest 2WAY

Batteri - maks. batterilevetid	2 År
Batteri - type	CR2450 3V Li-Mn (FU2987)
Bredde	36 mm
Display	LED
Dybde	62 mm
Husmateriale	ABS
Højde	17 mm
Længde	62 mm
Maks. driftstemperatur	40 °C
Maks. luftfugtighed	75 %
Maks. rækkevidde modtage (bygning)	30 m
Maks. rækkevidde modtage (frit område)	200 m
Maks. rækkevidde sende (bygning)	30 m
Maks. rækkevidde sende (frit område)	200 m
Miljøklasse	II
Min. driftstemperatur	-10 °C
Modulation	FM
Mål	(BxHxD) 36 x 17 x 62 mm
Nettovægt	0,035 kg
Sikkerhedsgrad	2
Sprog, vejledning	DE, UK, FR, NL, DK, ES
Spændingsforsyning DC	3 V
Spændingsovervågning	Ja
Trådløs effekt	10 mW
Trådløs frekvens	868,6625 MHz