



wAppLoxx Pro Repeater sikrer bedre modtagelse og større rækkevidde

Hvis der skal udvides endnu mere, giver wAppLoxx Pro System mulighed for større rækkevidde ved hjælp af wAppLoxx Pro Repeater. Der kan der indlæres op til 32 cylindre i en repeater. Duplex-antenneteknologien og muligheden for at tilslutte eksterne antenner betyder desuden fleksible anvendelsesmuligheder. Alt i alt kan der anvendes op til 6 repeatere for hver wAppLoxx Pro Control, og den trådløse rækkevidde mellem CTRL og dørkomponenterne kan udvides til 60 m.

## Teknologier

- Ideel til styring af elektroniske dør- og portdrev, dørsummer, elevatorer, bomme, rullegitre, drejekors
- Kontrolenhed til wAppLoxx Pro-væglæseren
- Høj grad af beskyttelse mod manipulation på grund af separat installation fra læseenheden i det sikrede indvendige område
- Aktivering og deaktivering af indbrudsdetekteringssystemer (indbrudsvariant)
- Krypteret AES 128-bit dataoverførsel til wAppLoxx Pro Wall Reader via BUS
- Krypteret AES 128-bit trådløs dataforbindelse til wAppLoxx Pro Control
- Ekstern indgang muliggør omskiftning af et relæ, f.eks. til kontakter, trykknapper, ...
- Yderligere jumperindstillinger, f.eks. styring af det andet relæ i tilfælde af sabotage, mute-kredsløb Wall Reader, puls, forsinkelse, ...
- Industriel variant (standard ELS TK PC-hus) til kommerciel brug med IP66-beskyttelsesklasse

# WLX Pro Bridge Box Adgang



Security Tech Germany

Art.-Nr. ACPA00008

Seite 2 von 2

## Tekniske oplysninger - WLX Pro Bridge Box Adgang

Anvendelsesområder	Indendørs
Farve	hvid
Husmateriale	PVC
Kort betegnelse for vare	WLX-PRO-BB-A
Mål	100 x 135 x 30 mm
Spændingsforsyning DC	3 A / 12 V
Tilslutninger	1 ekstern indgang
Trådløs frekvens	868,3 MHz
Trådløs rækkevidde	30 m indendørs brug (100 m fri mark nominel) m