

# ABUS Z-Wave Set d'accès Accès sans clé



Security Tech Germany

Art.-Nr. SHGW10210S

Seite 1 von 3



## Le plus en sécurité

Avec cet ensemble, vous pouvez ouvrir et fermer la porte d'entrée de manière pratique avec une application gratuite sur votre smartphone ou verrouiller la porte automatiquement le soir à l'aide d'un calendrier. Vous pouvez étendre le jeu avec les produits Z-Wave d'ABUS et d'autres fabricants pour utiliser les panneaux de commande et les télécommandes, par exemple, ou allumer et éteindre les lampes automatiquement.

## Ne jamais oublier votre clé à nouveau

Ouvrez et fermez les portes de votre maison à l'aide d'une application gratuite pour smartphone, soit à la maison, soit via une connexion Internet Gateway active depuis n'importe quel endroit dans le monde. L'application peut être utilisée par autant de membres de la famille que nécessaire.

## Ne jamais oublier de verrouiller à nouveau la nuit

Verrouillez automatiquement les portes de la maison à une heure fixe chaque nuit, p. ex. à 23 h.

Exploitez davantage votre Connected Home et développez ce jeu avec:

# ABUS Z-Wave Set d'accès Accès sans clé

Art.-Nr. SHGW10210S

Seite 2 von 3

- alarmes de danger telles que le détecteur de fumée ou de fuites d'eau ABUS Z-Wave
- Eclairage intelligent avec les lampes à LED ABUS Z-Wave
- une régulation de chauffage avec thermostats à Z-Wave
- la commande de volet roulant avec les modules de commutation Z-Wave

Au total, vous pouvez ajouter jusqu'à 120 composants sans fil Z-Wave au système et créer jusqu'à 60 scènes (If - Then - When).

## Technologies

- Unité de commande intelligente compacte pour la maison en design familial avec radio Z-Wave standard
- compatible avec le système d'alarme sans fil ABUS Smartvest
- de nombreuses options de configuration pour jusqu'à 60 scènes (si - puis - quand)
- Pour portes d'entrée de maisons et d'appartements, bureaux, locaux techniques
- Aucun cylindre spécial n'est nécessaire - intégration possible dans le système de fermeture existant
- Préparé pour cylindre profil européen selon DIN 18252 et DIN EN 1303 avec fonction d'urgence et de danger
- Installation simple, flexible et sans fil : pince, colle ou vis
- Apprentissage entièrement automatique du variateur
- extensible jusqu'à un maximum de 120 composants radio Z-Wave
- Accès mobile depuis n'importe quel endroit via l'application gratuite ABUS Z-Wave ONE

## Caractéristiques techniques - ABUS Z-Wave Passerelle

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Accès simultané au réseau  | 10  |
| Affichage                  | LED   |
| Alerte                     | Notification push / Signal sonore d'avertissement |
| Alimentation de secours    | Non   |
| Alimentation électrique CC | 5 V   |
| Compatible avec            | Dispositifs à Z-Wave (fréquence UE : 868.42MHz)   |
| Compatible avec Secvest    | Non   |
| Compatible avec Smartvest  | Oui   |
| Connexion réseau           | Connecteur RJ-45 (10/100 Mbps)                    |
| Couleur                    | Blanc   |
| Couleur lumineuse          | Bleu / Jaune / Rouge                              |
| Cryptage                   | AES128, SFTP, HTTPS                               |
| Dimensions                 | (B x L x H) 96 x 21 x 96 mm                       |

# ABUS Z-Wave Set d'accès Accès sans clé

Art.-Nr. SHGW10210S

Seite 3 von 3

## Caractéristiques techniques - ABUS Z-Wave Passerelle

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fréquence radio                    | 868,42 MHz                           |
| Haut-parleur                       | Oui                                  |
| Humidité de l'air max.             | 80 %                                 |
| Humidité de l'air min.             | 20                                   |
| Logiciel                           | App: ABUS Z-Wave One (Android / iOS) |
| Matériau du boîtier                | Plast                                |
| Modulation radio                   | Z-Wave Plus (S2) / FSK (BFSK / GFSK) |
| Niveaux utilisateurs               | 3                                    |
| Nombre d'utilisateurs              | 15                                   |
| Nombre d'événements                | 1.000                                |
| Nombre de composants               | 120                                  |
| Nombre de salles / groupes         | 40                                   |
| Nombre de scènes                   | 60                                   |
| Poids brut                         | 0,38 kg                              |
| Poids net                          | 0,233 kg                             |
| Portée radio                       | (Selon l'installation) 20 - 100 m    |
| Puissance d'émission               | 4,5 dBm                              |
| Température de fonctionnement max. | 50 °C                                |
| Température de fonctionnement min. | 0 °C                                 |
| EAN                                | 4003318841453                        |