

# Opbouw Sleutelschakelaar

Art.-Nr. SE1000

Seite 1 von 2



Met de sleutelschakelaar activeert of deactiveert u uw alarminstallatie. Een eenvoudige draai aan de sleutel vervangt het invoeren van de PIN code. Zo bedient u de installatie sneller en comfortabeler. Behalve het activeren of deactiveren van de alarminstallatie (of aparte deelgebieden) kunt u met de sleutelschakelaar ook elektronische apparatuur (verlichting bij de ingang, garagedeur etc.) aansturen. Hiervoor zijn twee schakelcontacten ter beschikbaar. Deze kunnen worden ingesteld als permanent of impulscontact. Door de twee gekleurde LED's bent u altijd op de hoogte van de status van de aangesloten apparatuur. U kunt bijvoorbeeld zien of de installatie ingeschakeld is. De montagerozet met demontagebeveiliging, de hoogwaardige cilinder van ABUS en de stabiele weerbestendige behuizing (IP55) beschermen de sleutelschakelaar tegen invloeden van buitenaf. De sleutelschakelaar is ontworpen voor halfcilinders (10/30). De sleutelschakelaar is leverbaar voor in- of opbouwmontage. De opbouwvariant is met een deksel- en wandcontact beveiligd tegen sabotage.

## Technologieën

- In- en uitschakelen door het draaien van de sleutel
- Voor opbouwmontage
- Hoge mate van veiligheid dankzij de demontagebeveiliging en de deksel- en wandsabotageschakelaar
- Robuuste behuizing

## Technische gegevens - Opbouw Sleutelschakelaar

Aantal ruimten / groepen	1
Afmetingen	(bxhxd) 114x85x42 mm
Artikelgewicht	0.282 kg
Behuizingmateriaal	ABS
Beschermingsklasse IP	55
Breedte	114 mm
Compatibel met	Secoris, Secvest, Terxon

## Technische gegevens - Opbouw Sleutelschakelaar

Diepte	42 mm
Hoogte	85 mm
Lengte	42 mm
Mechanische bescherming	Nee
Montagelocatie	Opbouwmontage
Productgroep	Bediening
Sabotagebeveiliging	Ja
Statusindicatie	Ja (2 LED)
Stroomopname	2 mA
Touchpanel	Nee
VdS-klasse	zonder
Vermogensopname	0.02 W
Voedingsspanning DC	10-15 V
kleur	wit