

# Comfion draadloze schakelaar

Art.-Nr. FUAT80000

Seite 1 von 2



Smart-Home-scenario's activeren, veiligheidsfuncties bedienen

Met 2 knoppen voor maximaal 4 acties

Aan de twee vrij toewijsbare knoppen kunnen maximaal vier verschillende acties worden toegewezen: voor melders van het Comfion-veiligheidssysteem of om sensoren voor Smart-Home-scenario's te bedienen.

Installatie op elk glad oppervlak in huis

De draadloze drukknoppenschakelaar kan overal worden geplaatst waar hij het best bereikbaar is. Via de meegeleverde wand-klikbeugel of zelfklevende montage.

Veilig en groot draadloos bereik

De veilig versleutelde radioverbinding biedt een hoge mate van bescherming tegen manipulaties. Het bereik tot 1.000 m (vrij veld) maakt bediening op afstand mogelijk (tuin, oprit) - zelfs in gebouwen met signaalverstorende structuren.

## Technologieën

- Draadloze bedieningsschakelaar met twee vrij toewijsbare knoppen. Kan tot vier verschillende acties uitvoeren, bijvoorbeeld voor Smart-Home-scenario's, met tijdschema's of melders en sensoren uit de ABUS Comfion-serie
- Veilige draadloze verbinding met de Comfion alarmcentrale, met groot bereik tot 1.000 m (vrij veld) en hoge manipulatie-/gegevensbeveiliging zoals bij online bankieren (AES128-encryptie)
- Flexibele montage met behulp van de meegeleverde wand-klikhouder voor mobiel gebruik van de schakelaar. Als alternatief is ook zelfklevende montage mogelijk - op praktisch elk glad oppervlak in huis.
- Energiebesparend: batterij gaat tot 2 jaar mee

# Comfion draadloze schakelaar

Art.-Nr. FUAT80000

Seite 2 von 2

## Technische gegevens - Comfion draadloze schakelaar

Afmetingen	80 x 80 x 17 mm
Batterij - hoeveelheid	2
Batterij - maximale levensduur van de batterij	2 jaren
Batterij - type	AAA, LR03
Behuizingmateriaal	Kunststof
Breedte	80 mm
Brutogewicht	0,078 kg
Compatibel met	Comfion
Diepte	17 mm
Display	LED
Hoogte	80 mm
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. luchtvochtigheid	85 %
Max. ontvangstbereik (vrij veld)	1.000 m
Max. zendbereik (vrij veld)	1.000 m
Milieuklasse	II
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Modulatie	2FSK
Nettogewicht	0,054 kg
Radiofrequentie	868 MHz
Sabotagebeveiliging	Nee
Zendvermogen	25 mW