



Besturingseenheid voor de sleutelbos

U kunt uw Smartvest Pro-inbraakmelder activeren en deactiveren vanaf de voordeur met deze draadloze afstandsbediening. Ook praktische scenario's kunnen worden gestart met één druk op de knop.

Of u nu onderweg bent zonder mobiele telefoon of voor kinderen die nog geen eigen smartphone hebben: Om het draadloze Smartvest Pro-alarmsysteem bij de voordeur te activeren of deactiveren, kunt u één of meerdere afstandsbedieningen gebruiken. Het groene of rode LED-lampje op de draadloze Smartvest Pro-afstandsbediening biedt u duidelijke feedback bij elke handeling - eenvoudiger kan niet.

Met de gratis Smartvest Pro-app voor smartphones en tablets kunt u bovendien individuele scenario's instellen - en een daarvan activeren met de vrij configureerbare functietoets op de afstandsbediening. Deze extra knop activeert ook een zogenaamd paniekalarm als u hem ingedrukt houdt: De luide binnensirene wordt dan onmiddellijk geactiveerd in de Smartvest Pro-centrale en verdere acties worden ingeleid op basis van de geselecteerde instellingen. De batterij gaat lang mee en is probleemloos te vervangen. Voor een geruststellende veiligheid thuis. Voor u en uw gezin.

Technologieën

- Draadloze Smartvest Pro-afstandsbediening voor het in- en uitschakelen van het draadloze Smartvest Pro-alarmsysteem (met één druk op de knop)
- Duidelijke, visuele feedback bij elke interactie
- Extra knop voor het activeren van een paniekalarm of voor het starten van een comfortscenario, bijv. in combinatie met een draadloze Smartvest Pro-contactdoos en een gangbare staande lamp
- Geschikt voor sleutelbos, met geïntegreerde sleutelring
- Gemakkelijk vervangbare batterij inbegrepen

Smartvest Pro draadloze afstandsbediening



Art.-Nr. FUBE45000

Seite 2 von 2

Technische gegevens - Smartvest Pro draadloze afstandsbediening

Afmetingen	69,5 x 28 x 8 mm
Batterij - batterijbedrijf	Ja
Batterij - hoeveelheid	1
Batterij - maximale levensduur van de batterij	1 jaren
Batterij - type	CR2032 (3V)
Batterijtype	Uitwisselbaar
Behuizingmateriaal	Kunststof
Beschermingsklasse IP	20
Brutogewicht	0,031 kg
Display	LED
Kleur	wit
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. luchtvochtigheid	80 %
Min. bedrijfstemperatuur	0 °C
Min. luchtvochtigheid	10 %
Nettogewicht	0,013 kg
Radio-modulatie	FSK
Radiofrequentie	868,3 MHz
Stroomopname stand-by	0,01 mA
Toepassingsgebieden	Binnenruimte
Zendbereik	max. 100 m
Zendvermogen	11,3 dBm