



Signaalgever voor de buitengevel

In geval van nood waarschuwt deze luide buitensirene uw burens en jaagt zij inbrekers op de vlucht. Zij schrikt indringers vaak alleen al door de aanwezigheid op de buitengevel effectief af.

De draadloze Smartvest Pro-sirene is vaak al een duidelijk afschrikkingsmiddel voor inbrekers door haar aanwezigheid op de buitengevel, bijvoorbeeld onder de dakrand. Want: Inbrekers willen geen aandacht trekken. Zij is dus bijzonder effectief om dieven op afstand te houden.

En als het ergste gebeurt: Zodra een van uw Smartvest Pro trillingsmelders, bewegingsmelders of alarm-magneetcontacten een indringer detecteert, activeert de sirene een in de verre omtrek hoorbaar alarm. Tegelijkertijd knippert er een goed zichtbaar rood LED-lampje voor een door u ingestelde duur. De batterijen gaan lang mee en zijn eenvoudig te vervangen. Voor een geruststellende veiligheid thuis. Voor u en uw gezin.

Technologieën

- De draadloze Smartvest Pro-sirene wordt op de buitengevel geplaatst en is een effectief afschrikmiddel; in geval van nood geeft zij een luid alarmsignaal af en waarschuwt zij met het rode LED-knipperlicht
- Ter bescherming tegen inbraak en diefstal
- Eenvoudige installatie (schroeven en pluggen meegeleverd), weerbestendige behuizing met IP44-beschermingsgraad
- Beveiligd tegen losbreken/sabotage (activeert alarm)
- Gemakkelijk vervangbare batterijen inbegrepen

Smartvest Pro draadloze sirene

Art.-Nr. FUSG45000

Seite 2 von 2

Technische gegevens - Smartvest Pro draadloze sirene

Afmetingen	116 x 122 x 300 mm
Batterij - batterijbedrijf	Ja
Batterij - hoeveelheid	4
Batterij - maximale levensduur van de batterij	1 jaren
Batterij - type	C (1.5V)
Behuizingmateriaal	Plastik
Beschermingsklasse IP	44
Brutogewicht	1,178 kg
Geluidsdruk	Uit, Laag (85dB), Hoog (105dB) dB
Instelbare alarmtoon	Ja
Kleur verlichting	Rood
Max. bedrijfstemperatuur	50 °C
Max. luchtvochtigheid	80 %
Min. bedrijfstemperatuur	0 °C
Min. luchtvochtigheid	10 %
Nettogewicht	0,935 kg
Radio-modulatie	FSK
Radiofrequentie	868,3 MHz
Stekkertype	DC-stekker: 3,5 x 1,35 mm
Stroomopname stand-by	0,2 mA
Voedingsspanning DC	5 V
Zendbereik	Je nach Installation max. 100 m
Zendvermogen	11.3 dBm