

# Smartvest Trådlös Rörelsedetektor

Art.-Nr. FUBW35000A

Seite 1 von 2



Med Smartvest Trådlös Rörelsedetektor går det att övervaka rum och den kan monteras bekvämt utan borrar och kabeldragning tack vare att den är batteridrivna. Den registrerar pålitligt personer med hjälp av infrarött ljus och har en räckvidd på upp till 12 meter. Om batteriet är svagt informerar Smartvest Trådlös Rörelsedetektor automatiskt det till panelen. Den kostnadsfria Smartvest-appen guidar dig stegvis genom batteribytet. I kombination med Smartvest Trådlöst Uttag går det även att, förutom övervakningen, initiera smart-funktioner (t.ex.: rörelse identifierad, belysning tänds).

## Tekniker

- Utökar Smartvest med övervakning av rum
- Snabb, kabellös montering utan kabeldragning och borrar tack vare batteridrift
- Detekterar personer med hjälp av infraröd strålning – horisontellt detekteringsområde: 105°, räckvidd: max. 12 m
- Visuell återkoppling vid idrifttagning och funktion med hjälp av en blå lysdiod
- Automatisk övervakning: Flera dagliga funktionstester och återkopplingar till Smartvest-centralen
- Återkoppling till Smartvest-centralen vid låg batterinivå
- Batteriets livslängd: upp till 2 år
- Sabotageskydd tack vare lockkontakt

## Tekniska data - Smartvest Trådlös Rörelsedetektor

Användningsområden	Inuti
Batteri - antal	3
Batteri - batteridrift	Ja
Batteri - maximal batterilivslängd	2 År
Batteri - typ	AA (1,5V)
Bruttovikt	0,252 kg

# Smartvest Trådlös Rörelsedetektor

Art.-Nr. FUBW35000A

Seite 2 von 2

## Tekniska data - Smartvest Trådlös Rörelsedetektor

Detekteringsmetod	Värme detektion
Display	LED
Djur-säker	Nej
Färg	Vit
Höljets material	Plastikowy
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Ja
Max. drifttemperatur	40 °C
Max. luftfuktighet	80 %
Min. drifttemperatur	0 °C
Min. luftfuktighet	10
Modulering vid fjärrstyrning	FSK
Mått	(B x L x H) 61 x 52 x 110 mm
Nettovikt	0,54 kg
PIR-betraktelsevinkel, horisontell	105 °
PIR-betraktelsevinkel, vertikal	45 °
Radiofrekvens	868 MHz
Sabotageskydd	Nej
Sensortyp	PIR
Strömförbrukning	15 mA
Strömförbrukning i standby-läge	0,03 mA
Trådlös räckvidd	(Beroende på installation) 30 - 100 m
Överföringseffekt	4,5 dBm