

# ABUS WLAN-basstation för WLAN-batterikamera

Art.-Nr. PPIC90010

Seite 1 von 2



Optimera mottagning och räckvidd

ABUS WLAN-basstationen är länken mellan WLAN och routern. Den säkerställer bästa möjliga mottagning av upp till två batterikameror och lagrar deras videodata i byggnadens skyddade inre.

En extra basstation är fördelaktigt om två stycken ABUS WLAN-batterikameror används långt ifrån varandra, t.ex. i entrén framför huset och bakom huset i trädgården. I det här fallet kan du använda en ytterligare basstation för att säkerställa optimal mottagning till routern och bästa möjliga räckvidd. Anslut den extra stationen i byggnaden permanent via USB-adapter (ingår i leveransen) till ett fritt uttag i riktning mot den andra kameran. Stationen ger dig akustisk och visuell återkoppling efter en kort tid.

App2Cam Plus-appen tar dig till din första livebild på bara några minuter. Du får push-notiser när en kamera upptäcker rörelse. Inspelningarna från batterikamerorna kan nu också ses i appen, på plats och på resa. Basstationen lagrar alla videodata från batterikamerorna direkt och krypterat på ett microSD-kort (tillbehör, max. 128 GB) - utan de ytterligare kostnader och risker som ett moln medför. Vid behov kan upp till 8 stationer med 16 batterikameror integreras i appen.

## Tekniker

- Basstation för upp till 2 ABUS WLAN-batterikameror; åtkomst via den kostnadsfria appen App2Cam Plus för mobiltelefoner och surfplattor; ingår i ABUS Comfort-Line och Smart Security World; kompatibel med det trådlösa larmsystemet Smartvest
- För fler kameror, lägg till ytterligare basstationer, även beroende på strukturella/lokala förhållanden på plats, om ytterligare en WLAN-batterikamera ska placeras utanför räckvidden för en befintlig basstation
- Upp till 8 basstationer kan integreras i App2Cam Plus-appen och upp till 4 basstationer i Smartvest-appen
- Placera inomhus vid ett fritt eluttag, helst mellan din egen router och batterikameran/-kamerorna, för optimal WLAN-mottagning

# ABUS WLAN-basstation för WLAN-batterikamera

Art.-Nr. PPIC90010

Seite 2 von 2

- Snabbt redo för användning tack vare enkel driftsättning (med app-assistent på några få minuter; visuell och akustisk återkoppling)
- Lagra på microSD-kort (tillbehör, upp till 128 GB) för lokalt lagrade, alltid tillgängliga kamerabilder säkrade i byggnaden (inget moln, ingen prenumeration)
- Användning/åtkomst via appen enbart lokalt i ditt eget WLAN och vid behov även på resande fot via internetuppkoppling (krypterad)

## Tekniska data - ABUS WLAN-basstation för WLAN-batterikamera

Antal användare	3
Antal kanaler	2
Bashändelse	PIR rörelsedetektering / Manuell
Bildhastighet	15
Bruttovikt	0,046 kg
Frekvensområde	2,4 GHz
Färg	Svart / Vit
Högtalare	85dB @ 10cm
Höljets material	plast
Inspelningslägen	max. 1080P
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Ja
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kryptering	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Lagringsmedium	Micro-SD (128GB)
Ljudhastighet	128kbps
Ljudingång	Inbyggd mikrofon
Ljudkompression	PCM
Ljudutgång	Inbyggd högtalare
Max. drifttemperatur	40 °C
Max. luftfuktighet	90 %
Min. drifttemperatur	-10 °C
Min. luftfuktighet	10%
Mått	54 x 101 x 15 mm
Nätverksanslutning WLAN	802.11 b/g/n (2,4 GHz)
Spänningsförsörjning DC	5 V
Strömförbrukning	180 mA
Totalt antal videokanaler	2
Upplösningssätt	VGA / 720p / 1080p
Videokomprimering	H.264
Videoutgång	VGA / 720p / 1080p