

Prise sans Fil Smartvest F, B

Art.-Nr. FUHA35000C

Seite 1 von 2



La Prise sans Fil Smartvest permet d'allumer une multitude de vos appareils électroniques, directement et facilement par l'intermédiaire de l'application gratuite ou automatiquement selon une planification individuelle. Vous exécutez ainsi diverses fonctions intelligentes, comme par exemple une simulation de présence, ou vous lancez le préchauffage de la machine à café avant de vous lever. Ainsi, votre créativité est presque sans limites et votre quotidien devient tel qu'il aurait toujours dû être: sécurisé et connecté.

Technologies

- Extension de Smartvest pour la commutation d'appareils branchés
- Éclairage intelligent : système activé ou désactivé, mouvement détecté, lumière allumée
- Retour visuel lors de la mise en service et pendant le fonctionnement grâce à une LED bleue
- Fonction de répéteur pour extension de la portée d'un composant Smartvest (par ex. un détecteur)
- Commutation manuelle possible sur la prise
- Contrôle à distance via l'application Smartvest

Caractéristiques techniques - Prise sans Fil Smartvest F, B

Affichage	LED
Alimentation électrique CA	240 V
Certifications	BS
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec Smartvest	Oui
Consommation de courant en veille	10 mA
Couleur	Blanc
Couleur lumineuse	Bleu / Orange
Dimensions	(B x L x H) 55 x 31 x 99 mm

Prise sans Fil Smartvest F, B

Art.-Nr. FUHA35000C

Seite 2 von 2

Caractéristiques techniques - Prise sans Fil Smartvest F, B

Domaines d'utilisation	À l'intérieur
Fréquence radio	868 MHz
Humidité de l'air max.	80 %
Matériau du boîtier	Plast
Modulation radio	FSK
Poids brut	0,176 kg
Poids net	0,129 kg
Portée radio	(Selon l'installation) 30 - 100 m
Protection anti-sabotage	Non
Puissance d'émission	4,5 dBm
Puissance de commutation	< 3500 W
Température de fonctionnement max.	35 °C
Température de fonctionnement min.	0 °C
Type de connecteur	Schuko plug on device (type:E) / Schuko socket on device (type:E)