

Secvest Schaltnetzteil 12 V, 1,5 A

Art.-Nr. FU3822

Seite 1 von 1



Mit dem Steckernetzteil versorgen Sie Komponenten der Secvest 2WAY wie Universalmodul und Bedienteil mit der nötigen Spannung.

Technologien

- Geeignet für Infomodul (FU8200) und (FUM050030)
- Innensirene (FU8230) und (FUSG50010)
- Universalmodul (FU8210) und (FUM050020)
- Bedienteil (FU8110) und (FUBE50000)
- GSM/PSTN Wählgerät (AZ6302)

Technische Daten - Secvest Schaltnetzteil 12 V, 1,5 A

Abmessungen	(B x H x T) Ca. 44 x 69 x 83 mm
Breite	44 mm
Gehäusematerial	ABS
Höhe	69 mm
Länge	83 mm
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	85 %
Min. Betriebstemperatur	-5 °C
Nettogewicht	0,19 kg
Spannungsversorgung AC	100 – 240 V
Stromaufnahme	450 mA